



„OnePlus Open“ naudotojo vadovas

Kadangi programinė įranga vis naujinama, jūsų naudojama programinės įrangos sąsaja (įskaitant (bet neapsiribojant) programinės įrangos funkcijas, naudotojo sąsają ir veiksmus su sąsaja) gali skirtis nuo šiame vadove pateikiamos sąsajos. Programinės įrangos sąsaja gali keistis.



.....	1
DARBO PRADŽIA.....	3
ĮRENGINIO NUSTATYMAS.....	3
AKUMULIATORIUS IR ĮKROVIMAS.....	3
FIZINIAI MYGTUKAI.....	4
DUOMENŲ PERKĖLIMAS Į „ONEPLUS“ ĮRENGINĮ.....	5
PAGRINDINIAI DALYKAI.....	6
PAGRINDINIAI GESTAI.....	6
PROGRAMŲ DIEGIMAS IR IŠDIEGIMAS.....	7
PROGRAMŲ NAUDOJIMAS.....	7
PRADŽIOS EKRANAS.....	8
PRANEŠIMAS.....	10
GOOGLE ASSISTANT.....	11
NUOSTATOS.....	11
„Wi-Fi“.....	11
MOBILIOJO RYŠIO TINKLAS.....	12
BLUETOOTH.....	13
PRISIJUNGIMAS IR BENDRINIMAS.....	13
PAGRINDINIS EKRANAS.....	16
EKRANO FONAI IR STILIUS.....	17
PRADŽIOS IR UŽRAKINIMO EKRANAI.....	18
EKRANAS IR RYŠKUMAS.....	19
GARSAS IR VIBRACIJA.....	20
PRANEŠIMAI IR BŪSENOS JUOSTA.....	22
PROGRAMŲ.....	24

SLAPTAŽODIS IR SAUGUMAS.....	25
PRIVATUMAS.....	27
VIETA.....	28
SAUGUMAS IR PAVOJUS.....	29
AKUMULIATORIAUS.....	29
SPECIALIOSIOS FUNKCIJOS.....	30
SKAITMENINĖ GEROVĖ IR TĖVŲ KONTROLĖ.....	31
PAPILDOMOS NUOSTATOS.....	32
APIE ĮRENGINĮ.....	37
NAUDOTOJAI IR PASKYROS.....	37
GOOGLE.....	38
PAGALBA IR ATSLIEPIMAI.....	38
PROGRAMŲ.....	38
TELEFONAS.....	38
ADRESATAI.....	40
MANO FAILAI.....	40
ŽINUTĖS.....	41
ORAI.....	41
SKAIČIUOTUVAS.....	42
ĮRAŠYMO PRIEMONĖ.....	42
PASTABOS.....	43
NUOTRAUKOS.....	43
LAIKRODIS.....	44
„ZEN SPACE“.....	45
CLONE PHONE.....	45
„GOOGLE“ PROGRAMOS.....	45
PLAY STORE.....	47
SUDĖTINGIAU.....	47
ŽAIDIMAI.....	47
PROGRAMŲ KLONAVIMAS.....	49
PALEIDIMAS IŠ NAUJO, NAUJINIMAS, ATSARGINIS KOPIJAVIMAS, ATKŪRIMAS.....	49
PALEIDIMAS IŠ NAUJO ARBA PRIVERSTINIS PALEIDIMAS IŠ NAUJO.....	49
SISTEMOS NAUJINIAI.....	49
ATSARGINĖS KOPIJOS KŪRIMAS IR ATKŪRIMAS.....	50
GAMYKLINIŲ NUSTATYMŲ ATKŪRIMAS.....	50
PRITAIKYMAS NEĮGALIESIEMS.....	50
MAITINIMO MYGTUKO PASPAUDIMAS SKAMBUČIUI UŽBAIGTI.....	51
DIDINIMAS.....	51
SPALVŲ KOREKCIJA.....	51
SPALVŲ MATYMO PAGERINIMAS.....	51
ATVIRKŠTINĖS SPALVOS.....	52

Darbo pradžia

Sužinokite daugiau apie savo įrenginį ir pradėkite juo naudotis.

Įrenginio nustatymas

SIM kortelės įdėjimas

1. SIM dėklo išstūmimo įrankį įstatykite į mažą skylutę SIM kortelės laikiklyje. Tvirtai paspauskite išstūmimo įrankį į skylutę, kad išstumtumėte SIM kortelės dėklą.
2. Lėtai ištraukite SIM kortelės dėklą iš dėklo lizdo.
3. Įstatykite SIM kortelę į SIM kortelės dėklą.
4. Įstatykite SIM kortelės dėklą atgal į įrenginį.

* Naudokite originalią SIM nanokortelę. Neoriginalios kortelės gali sugadinti įrenginį.

„OnePlus“ įrenginio paleidimas

Paspauskite ir kelias sekundes palaikykite **maitinimo mygtuką**, kad įrenginį paleistumėte. Jei telefonas neįsijungia, jį gali tekti įkrauti.

Sąrankos vedlys

Pirmą kartą paleidę telefoną (ar po gamyklinių nuostatų atkūrimo) **sąrankos vedlyje** galite pritaikyti visas funkcijas, įskaitant kalbą, programinius mygtukus, gestus, atrakinimą piršto atspaudu ir kitas funkcijas. Jei vėliau šias nuostatas norite keisti, tai galite padaryti ir nustatę telefoną nuostatų programoje.

Akumuliatorius ir įkrovimas

Pirmą kartą gavę arba jo ilgai nenaudoję telefoną turėsite įkrauti.

Saugos informacija

1. Siekiant užtikrinti jūsų saugumą ir siekiant išvengti įrenginio gedimų, naudokite tik oficialiai pateikiamą kroviklį ir USB laidą.
2. „OnePlus“ įrenginį galima naudoti su USB „Type-C“ laidu.

3. Baigę įkrauti ištraukite kroviklį iš lizdo, kad nebūtų be reikalo eikvojama elektra.
4. Ant įkraunamo telefono nieko nedėkite.

Akumuliatoriaus įkrovimas

1. Prijunkite USB laidą prie adapterio.
2. Prijunkite USB laidą prie telefono USB prievado.
3. Prijunkite adapterį prie maitinimo lizdo.
4. Įkrovę atjunkite USB laidą nuo telefono ir ištraukite adapterį iš lizdo.

Energijos taupymas ir akumuliatoriaus veikimo trukmės pailginimas

Energijos sąnaudas galite sumažinti atlikdami toliau nurodytus veiksmus:

1. Jei įrenginys nenaudojamas, išjunkite ekraną.
2. Kai akumuliatoriaus įkrova senka, įjunkite **energijos taupymo** režimą.
3. Išjunkite „Bluetooth“ ir „Wi-Fi“, kai šių funkcijų nenaudojate.
4. Nuostatose sumažinkite ekrano ryškumą ir sutrumpinkite miego režimo įjungimo laiką.
5. Ištrinkite nenaudojamas programas.

Įkrovimas

Kai įkrovimui naudojamas „OnePlus“ kroviklis ir USB laidas, telefoną galite įkrauti saugiai (11 V/7,3 A) ir greitai.

Rekomenduojama temperatūra yra nuo 15 °C iki 35 °C.

Fiziniai mygtukai

Maitinimo mygtukas

Maitinimo mygtukas yra dešinėje telefono šone.

- Paspauskite ir palaikykite maitinimo mygtuką, kad įjungtumėte išjungtą įrenginį.
- Paspauskite ir palaikykite maitinimo mygtuką, kad įjungtumėte balso asistentą.
- Kai įrenginys įjungtas, vienu metu paspauskite maitinimo ir garsumo didinimo mygtukus, kad atliktumėte pagalbos skambutį / išjungtumėte / paleistumėte iš naujo.
- Spustelėkite maitinimo mygtuką, kad išjungtumėte / įjungtumėte mygtuką.

Garsumo mygtukas

Garsumo mygtukas yra dešinėje telefono šone.

- Kai leidžiama muzika ar vaizdo įrašas, spausdami garsumo mygtuką galite reguliuoti medijos garsumą.
- Skambučio metu paspausdami garsumo mygtuką galite sureguliuoti pokalbio garsumą.
- Paspausdami garsumo mygtuką galite nutildyti skambėjimo toną, kai gaunamas skambutis.

Įspėjimo slankiklis

Įspėjimo slankiklis yra kairėje telefono pusėje (kai jūsų telefonas yra išskleistas).

Sistemos skambėjimo tono būseną (**tylusis režimas, vibracija, skambutis**) galite reguliuoti perjungdami „Alert Slider“.

- **Tylusis režimas:** skambučiai ir pranešimai bus nutildyti ir nebus vibruojama, išskyrus signalus.
 - **Vibravimo režimas:** Sulaukus skambučio ir gavus pranešimą telefonas neskambės, tačiau vibruos, išskyrus įspėjimus.
 - **Skambėjimo režimas:** skambučiai, signalai ir pranešimai veiks įprastai.
- PASTABA. Jei telefone įjungtas režimas **Netrukdyti**, skambėjimo tonas ir vibracija bus išjungti.

Spartieji klavišai

Naudodami sparčiuosius klavišus galite greitai atlikti tam tikrus veiksmus.

- Vienu metu paspauskite ir palaikykite maitinimo ir garsumo didinimo mygtukus, kad įrenginį išjungtumėte.
- Vienu metu paspauskite ir palaikykite paspaudę maitinimo bei garso mažinimo mygtukus, kad užfiksuotumėte ekrano nuotrauką.
- Vienu metu paspauskite ir palaikykite maitinimo ir garsumo mažinimo mygtukus, kad įjungtumėte atkūrimo režimą, kai įrenginys išjungtas.
- Paspauskite ir 10 sek. palaikykite maitinimo ir garsumo didinimo mygtukus, kad įrenginį priverstinai išjungtumėte.

Duomenų perkėlimas į „OnePlus“ įrenginį

„Clone Phone“ gali greitai į naująjį „OnePlus“ įrenginį perkelti visus jūsų senajame įrenginyje saugomus duomenis, įskaitant adresatus, žinutes ir nuotraukas.

Jei „OnePlus Switch“ yra įdiegta tik senajame telefone, turėsite nuskaityti naują QR kodą ir atsisiųsti „Clone Phone“.

- **Jei senasis įrenginys yra „OnePlus“ ar kitas „Android“ įrenginiai:**

1. Atidarykite „Clone Phone“. Pasirinkite **Tai naujasis telefonas**, tada pasirinkite savo senojo telefono tipą. Vykdykite naujojo telefono ekrane pateikiamus nurodymus. Savo senajame telefone atsisiųskite ir įdiekite „Clone Phone“.

2. Naujajame telefone bakstelėkite „Tęsti“.
 3. Senajame telefone atidarykite „Clone Phone“, pasirinkite **Tai senasis telefonas**, nuskaitykite QR kodą naujajame telefone, kad abu telefonus sujungtumėte.
 4. Sujungę abu telefonus pasirinkite iš senojo telefono norimus perkelti duomenis. Bakstelėkite ir pradėkite. Tada palaukite, kol perkėlimas bus baigtas.
- **Jei senasis telefonas yra „iPhone“:**
1. Sinchronizuokite savo „iOS“ įrenginio duomenis su „iCloud“ ir atsisiųskite „Clone Phone“ programą į senąjį telefoną.
 2. Atidarykite „Clone phone“ programą naujajame įrenginyje ir pasirinkite **Tai naujasis telefonas**, tada bakstelėkite **iPhone**.
 3. Prisijunkite prie savo „iCloud“ paskyros ir sujunkite abu telefonus naudodami „Clone Phone“.
 4. Pradėkite duomenų importavimą.
 5. Visą duomenų perdavimo procesą rekomenduojama atlikti prisijungus prie „Wi-Fi“ tinko, o „Clone phone“ visada turi būti ekrane. Jei atsijungsite nuo „iCloud“ serverio, pabandykite prisijungti prie „iCloud“ dar kartą ir pasirinkite duomenų perdavimą. Atminkite, kad dėl suderinamumo problemų galima perkelti tik tam tikro formato duomenis.


Pagrindiniai dalykai

Išmokite naudotis savoju „OnePlus“ įrenginiu.


Pagrindiniai gestai

Išmokite naudoti pagrindinius gestus, pvz., bakstelėjimo, vilkimo, braukimo ir mastelio keitimo gestus, kuriais galite valdyti telefoną ir programas.


1. Bakstelėkite, kad įjungtumėte programą arba ją pasirinktumėte.




2. Peržiūrėdami tinklalapį ar sąrašą braukite aukštyn ar žemyn, kad slinktumėte.




3. Braukite pirštu į kairę ar dešinę, kad perjungtumėte skirtukus, puslapius ar skaidrės turinį orų / kalendoriaus / nuotraukų / programų sąrašė.



4. Dviem pirštais keiskite vaizdą ir tinklalapių mastelį.



5. Paspauskite ir palaikykite ekraną, kad atidarytumėte išskylantįjį langą su išplėstinėmis nuostatomis arba įjungtumėte redagavimo būseną.



Programų diegimas ir išdiegimas

Programų diegimas iš „Play Store“

Rekomenduojame atsisiųsti ir diegti programas iš „Play Store“, kuria galima naudotis savo įrenginyje.

Atidarykite „Play Store“ ir ieškokite programų įvesdami raktinius žodžius ar ekrane.

- Bakstelėję programos piktogramą peržiūrėkite išsamią informaciją apie programą.
- Bakstelėję **Diegti** programas atsisiųskite ir įdiekite.

* Programas atsisiųsti patariama naudojant „Wi-Fi“ tinklą.

* Jums bus primenama apie naujas jūsų atsisiųstų programų versijas. (Pasirinkite taip / ne)

Programų išdiegimas

Programas įdiekite atlikdami tokius veiksmus:

- Pradžios ekrane paspauskite ir palaikykite programos piktogramą, tada eikite į **Programos informacija > Įdiegti**.
- Programų skydelyje paspauskite ir palaikykite programos piktogramą, tada pasirinkite **Įdiegti**.
- Eikite į **Nuostatos > Programos > Programų valdymas > Programų sąrašas** ir pasirinkite programą. Tada nuėję į programos informaciją pasirinkite „įdiegti“.

* Kai kurių iš anksto įdiegtų programų negalima išdiegti.

Programų naudojimas

Sužinokite, kaip programas atidaryti, perjungti, uždaryti ir peržiūrėti programos informaciją.

Programų skydelis

Braukite aukštyn per pradžios ekraną ir peržiūrėkite visas savo programas programų skydelyje.

Programų atidarymas

Programą atidarykite naudodami programos piktogramą darbalaukyje arba programų skydelyje.

Programos informacijos peržiūra

Paspauskite ir palaikykite programos piktogramą, tada išskylančiame lange pasirinkite **Programos informacija**, kad būtų parodyta programos informacija ir nuostatų parinktys.

Programų perjungimas

- Dalyje **Naršymo gestai** braukite į kairę ar dešinę per apatinę juostą ir perjunkite programas.
- Nustatę naršymo mygtukus **atgal**, **pradžią** ir **vėliausi**, naršymo juostoje bakstelėkite mygtuką **Vėliausi**, kad perjungtumėte programas.

Programų uždarymas

- Dalyje **Naršymo gestai** braukite aukštyn nuo apatinio ekrano krašto ir palaikykite, tada uždarykite programas braukdami aukštyn per programos kortelę.
- Bakstelėkite mygtuką **Vėliausi** ir uždarykite programas braukdami aukštyn per programos kortelę.

Fone vykdomų užduočių valymas

- Dalyje **Naršymo gestai** braukite aukštyn nuo apatinio ekrano krašto ir palaikykite, tada bakstelėkite „Valyti viską“ ir išvalykite fone vykdomas užduotis.
- Bakstelėkite mygtuką **Vėliausi**, kad įjungtumėte vėliausiai naudotų programų sąrašą, tada bakstelėkite „Valyti viską“ ir išvalykite fone vykdomas užduotis.

* Prisegtos programos nebus išvalytos.

Fone veikiančių programų fiksavimas

Vėliausiai naudotų programų sąraše viršutiniame dešiniajame programos kortelės kampe bakstelėkite **⋮**, kad būtų atidarytas parinkčių meniu. Pasirinkite **Fiksuoti**, kad neleistumėte programos uždaryti ar išvalyti.

Pradžios ekranas

Išmokite nustatyti **ekrano fonus, piktogramas, valdiklius, išdėstymą, perėjimus ir pradžios ekrano nuostatas**, kad pritaikytumėte savo telefoną.

Programų piktogramos ir aplankai

- Braukdami aukštyn per pradžios ekraną atidarykite programų skydelį.
- Skydelyje paspauskite ir palaikykite programos piktogramą, kad ją pridėtumėte prie pradžios ekrano.
- Nuvilkdami programos piktogramą ant kitos programos pradžios ekrane sukurkite aplanką.

Ekrano fonai

Paspauskite ir palaikykite tuščią sritį pradžios ekrane ir pasirinkite **Ekrano fonai**, kad nustatytumėte pradžios ir užrakinimo ekranų fonus.

Piktogramos

Paspauskite ir palaikykite tuščią sritį pradžios ekrane ir pasirinkite **Piktogramos**, kad nustatytumėte piktogramas pradžios ekrane.

Valdikliai

Paspauskite ir palaikykite tuščią sritį pradžios ekrane ir pasirinkite **Valdikliai**, tada paspauskite valdiklį ir vilkite jį į pradžios ekraną.

Išdėstymas

Paspauskite ir palaikykite tuščią sritį pradžios ekrane ir pasirinkite **Išdėstymas**. Pakoreguokite darbalaukio tinklelio langelių skaičių.

Perėjimai

Paspauskite ir palaikykite tuščią sritį pradžios ekrane ir pasirinkite **Perėjimai**. Pasirinkite puslapių perėjimo stilių pradžios ekrane.

Daugiau

Daugiau specialių pradžios ekrano nuostatų galite pasirinkti nuėję į Nuostatos > Pradžios ir užrakinimo ekranai.

Pranešimas

Kai gaunamas naujas sistemos ar programos pranešimas, būsenos juostoje parodoma atitinkama piktograma. Patraukite žemyn pranešimų skydelį braukdami žemyn nuo programos puslapio viršaus arba bet kurioje ekrano vietoje.

- Pranešimus galite išvalyti braukdami per juos į dešinę (kai kuriuos pranešimus pašalinti galima tik uždarant susijusią programą).
- **Paspauskite ir palaikykite** pranešimą, kad įjungtumėte susijusios programos pranešimų nuostatas.
- Galimi trys pasirinkimai: Išjungti pranešimus / nustatyti tyliuosius / daugiau nuostatų.

Sparčiosios nuostatos

- Bakstelėkite sparčiųjų nuostatų piktogramą, kad greitai įjungtumėte / išjungtumėte konkrečias funkcijas.
- Sparčiųjų nuostatų meniu paspauskite ir palaikykite piktogramą, kad būtų atidaryta atitinkama nuostatų sąsaja.
- Dar kartą braukite žemyn, kad būtų parodyta daugiau mygtukų.

Būsenos piktogramos

būsenos piktogramos yra rodomos būsenos juostoje ekrano viršuje. Toliau pateikiamoje lentelėje nurodytos piktogramos yra dažniausios.

	Signalio stiprumas		Vietos nustatymo paslauga įjungta
	„Wi-Fi“		Signalas įjungtas
	Nėra SIM kortelės		Įjungtas begarsis režimas
	Tarptinklinis ryšys		Įjungtas vibracijos režimas
	Prisijungta prie GPRS tinklo		Įjungtas lėktuvo režimas
	Prisijungta prie UMTS tinklo		Įprastas įkrovimas
	Prisijungta prie HSDPA tinklo		Akumuliatoriaus talpa

H+	Prisijungta prie HSPA+ tinklo		NFC įjungtas
4G	Prisijungta prie LTE tinklo		Įjungtas žaidimo režimas
5G	Prisijungta prie 5G tinklo		Įjungtas režimas „Netrukdyti“
	Įjungtas „Bluetooth“		Įjungtas „Wi-Fi“ interneto prieigos taškas

Google Assistant

* „Google Assistant“ naudojant pirmą kartą vadovaukitės nurodymais ir prisijunkite prie savo „Google“ paskyros.

„Google Assistant“ galite greitai pasinaudoti paspausdami ir palaikydami pradžios mygtuką, braukdami aukštyn nuo telefono ekrano kampo (jei esate įjungę **„Naršymo gestai“**), paspausdami maitinimo mygtuką arba tiesiog pasakydami „Hey Google“.

Naudodami „Google Assistant“ galite:

- Greitai paskambinti (pvz., „Call Mom“ (skambinti mamai))
- Siųsti teksto žinutes (pvz., „Text Sara I am running late“ (žinutė: Sara, vėluosiu))
- Nustatyti priminimą (pvz., „Remind me to buy a birthday gift for John“ (priminti man, kad nupirkčiau dovaną Džonui))
- Užfiksuoti asmenukę (pvz., „Take a selfie“ (užfiksuoti asmenukę))
- Nustatyti kalendoriaus įvykius (pvz., „Set a calendar event for dinner with Charlie tomorrow from 7-9“ (nustatyti kalendoriaus įvykį pietums su Čarliu rytoj nuo 7–9))
- Paleisti muziką (pvz., „Play jazz music on YouTube“ (paleisti džiazą muziką per „YouTube“))
- Gauti maršruto nurodymus į reikiamą vietą (pvz., „Give me Home directions“ (patiekti maršruto nurodymus namo))
- Išklausti orų informaciją (pvz., „Do I need an umbrella today?“ (ar šiandien reikia pasiimti skėtį?))

Nuostatos

Telefono tinklo ir paskyros konfigūravimas arba telefono nustatymas

„Wi-Fi“

Prisijunkite prie interneto naudodami „Wi-Fi“.

Prisijungimas prie „Wi-Fi“

1. Eikite į Nuostatos > „Wi-Fi“, bakstelėkite „Wi-Fi“.
 2. Pasirinkite „Wi-Fi“ tinklą iš sąrašo.
 3. Automatiškai prisijungsite prie nešifruoto „Wi-Fi“ tinklo, kurį pasirinkote. Jei norite jungtis prie šifruoto tinklo, įveskite slaptažodį ir bakstelėkite varnelę.
- * „Wi-Fi“ tinklą galite pridėti ir rankiniu būdu – pasirinkite „Pridėti tinklą“.

- **„Wi-Fi“ pagelbiklis:**

- **Automatiškai jungtis prie geriausio „Wi-Fi“:** kai įjungta ši parinktis, sistema automatiškai jungsis prie geriausio „Wi-Fi“.
- **Dviejų kanalų spartinimas:** kai įjungta ši parinktis, vienu metu galite naudoti „Wi-Fi“ ir mobiliuosius duomenis, kad interneto ryšys būtų spartesnis.
- **Dviejų „Wi-Fi“ spartinimas:** vienu metu galite prisijungti prie dviejų „Wi-Fi“ tinklų, kad interneto ryšys būtų spartesnis.

Daugiau nuostatų

Eikite į Nuostatos > **Wi-Fi** > spustelėkite **:** > click **Daugiau nuostatų**

- **„Wi-Fi“ būsenos rodymas:** įjunkite arba išjunkite dažnių juostos etiketę, tada bus rodomas „Wi-Fi“ būsenos numeris.
* „Wi-Fi“ būsenos rodymo koregavimas neturės įtakos „Wi-Fi“ funkcijoms.
- **„Wi-Fi“ duomenų naudojimas:** čia galite peržiūrėti savo „Wi-Fi“ duomenų sunaudojimą, įskaitant bendrą panaudotų duomenų kiekį ir įvairių programų duomenų naudojimą.
- **Diegti sertifikatus:** naršykite failus kitose programose (vėliausi failai).
- „Wi-Fi Direct“

Mobiliojo ryšio tinklas

Mobiliųjų duomenų įjungimas arba išjungimas

Eikite į Nuostatos > **Mobiliojo ryšio tinklas**, įjunkite / išjunkite **Mobilieji duomenys**.

Duomenų naudojimas

- Galite peržiūrėti mobiliųjų duomenų ir „Wi-Fi“ srauto naudojimo statistiką.
- **Duomenų taupymas:** įjungus šią parinktį fone veikiančios programos jūsų mobiliojo ryšio tinkle negalės priimti naujų pranešimų, nebent apribojimai būtų anuliuoti specialiai.
- **Tinklo prieiga:** jei naudojate įvairias programas, galite nustatyti skirtingus tinklo naudojimo būdus, pvz., „Wi-Fi“ ir mobilieji duomenys“, „Tik „Wi-Fi“, „Tik mobilieji duomenys“ ir „Išjungti tinklo prieigą“

eSIM

ORoaming

Daugiau nuostatų

- **Naudoti mobiliuosius duomenis skambučių metu:** jei šiuo metu kalbate per VoLTE naudodami papildomą duomenų SIM, ją naudokite ir prieigai prie mobiliųjų duomenų
- **Išmanusis 5G:** automatiškai perjungti 5G ir 4G, kad būtų sumažintos akumuliatoriaus energijos sąnaudos

Bluetooth

„Bluetooth“ suteikia galimybę jungtis prie įrenginių su „Bluetooth“ funkcija, pvz., ausinių ir klaviatūrų.

- Eikite į **Nuostatos** < > **„Bluetooth“**, pasiekiamų įrenginių sąraše pasirinkite įrenginį, prie kurio norite jungtis, ir įvesdami siejimo kodą užbaikite susiejimą.
- * Jei „Bluetooth“ įrenginys yra įjungtas, bet jo nepavyksta aptikti, patikrinkite įrenginio vadovą ir vadovaudamiesi instrukcijomis įjunkite įrenginio siejimo režimą, kad būtų galima prisijungti.

Daugiau nustatymų

- **"Matoma kitiems įrenginiams"**
- **Įrenginio garsumo sinchronizavimas:** sinchronizuokite „Bluetooth“ įrenginio garsumą su šiuo įrenginiu.
- **Rodyti kodekų standartą:** peržiūrėkite dabartinius susietų įrenginių kodekų standartus.

Prisijungimas ir bendrinimas

Jei norite bendrinti asmeninį interneto prieigos tašką ir vykdyti ekrano vaizdo transliaciją, eikite į **Nuostatos > Ryšys ir bendrinimas**.

Lėktuvo režimas

Įrenginyje įjungę lėktuvo režimą negalėsite skambinti, bet galėsite skaityti, žaisti žaidimus, žiūrėti vaizdo įrašus ar naudotis kitomis programomis, kurioms nereikalingas tinklas ar telefono ryšiai.

Asmeninis interneto prieigos taškas

Bendrinkite savo mobiliuosius duomenis ar „Wi-Fi“ ryšį su kitais įrenginiais. Dėl to gali būti sunaudojama daugiau mobiliųjų duomenų ir akumuliatoriaus energijos.

* Suteikiami du asmeninių interneto prieigos taškų susiejimo būdai:

1. QR kodas: nuskaitykite QR kodą ir prisijunkite prie šio „Wi-Fi“ tinklo.
 2. Asmeninio interneto prieigos taško slaptažodis: eikite į **Asmeninis interneto prieigos taškas > Interneto prieigos taško nuostatos >** pakeiskite pavadinimą ir slaptažodį.
- **Interneto prieigos taško nuostatos:** nustatykite asmeninio interneto prieigos taško pavadinimą ir slaptažodį.
- * **Slėpti interneto prieigos tašką:** šį interneto prieigos tašką galite paslėpti, kad prie jo būtų galima prisijungti tik rankiniu būdu.
- * **Naudoti „Wi-Fi 6“:** „Wi-Fi 6“ protokolas užtikrina spartesnį ryšį. „Wi-Fi 6“ naudojančių asmeninių interneto prieigos taškų kai kurie seni įrenginių modeliai gali neaptikti.
- **Ryšių valdymas:** galima nustatyti užblokuotų sąrašą, įrenginio ryšio apribojimą ir duomenų naudojimo limitą.
 - **Automatiškai išjungti asmeninį interneto prieigos tašką:** automatiškai išjunkite šį interneto prieigos tašką, kai 10 minučių neprijungiama jokių įrenginių.
 - **„Bluetooth“ siejimas:** naudodami „Bluetooth“ siejimą savo įrenginio mobiliuosius duomenis arba „Wi-Fi“ tinklą galite bendrinti su kitais įrenginiais.
 - **USB siejimas:** prisijunkite prie įrenginio USB laidu, kad bendrintumėte telefono tinklo ryšį.
 - **Eterneto siejimas:** prijunkite eterneto laidą, kad būtų galima bendrinti jūsų telefono tinklo ryšį. Naudodami „Bluetooth“ siejimą savo įrenginio mobiliuosius duomenis arba „Wi-Fi“ tinklą galite bendrinti su kitais įrenginiais – atlikite toliau nurodytus veiksmus.

VPN

Eikite į **Nuostatos > Prisijungimas ir bendrinimas > VPN**. Tada bakstelėkite „+“ pridėkite VPN – nurodykite VPN pavadinimą, tipą, serverio adresą ir kitą informaciją.

NFC

Kai įjungta NFC funkcija, duomenų mainus su kitu įrenginiu galite atlikti įrenginius suglausdami.

- **Mokėjimas bakstelėjus:** nustatę numatytąją mokėjimo programą, mokėjimus galite atlikti pridėję telefono nugarėlę prie kito įrenginio, ant kurio yra mokėjimo logotipas, pvz., mokėjimo terminalo, metro vartų ar viešojo transporto mokėjimo terminalo.
*Prieš naudodamiesi mokėjimo bakstelėjus funkcija, turite nustatyti numatytąją mokėjimo programą, programoje turite atidaryti mokėjimo paslaugą ir nustatyti mokėjimo bakstelėjus funkciją su tokiomis nuostatų parinktimis:
- **Numatytoji mokėjimo programa:** pasirinkite programą, pvz., „Google pay“, kuri bus naudojama atliekant mokėjimą bakstelėjus mokėjimo terminalą.

Privatusis DNS

Privatusis DNS – tai mechanizmas, naudojamas šifruotam perdavimui įvykdyti. Prisijungus jis padeda sustiprinti tinklo saugumą, tačiau gali atsirasti tinklo delsa ir kilti prisijungimo klaidų. Jei pasirinkote **Nurodytasis privatusis DNS**, atkreipkite dėmesį į įrenginio tinklo būseną.

Android Auto

Naudokitės programomis automobilio ekrane.

Multi-Screen Connect

Jūsų įrenginys automatiškai prisijungs prie netoliese esančių įrenginių, kuriuose prisijungta naudojant tą pačią paskyrą. Automatinis prisijungimas galimas tik įrenginiuose su „OxygenOS“ 13.1 arba vėlesnėmis versijomis. Planšetiniame kompiuteryje rankiniu būdu prisijunkite prie telefono ir atlikite užduotis įvairiuose įrenginiuose.

- **Ekranų vaizdo dubliavimas:** Realiu laiku valdykite telefoną iš planšetinio kompiuterio
- **Turinio sinchronizavimas**
- **Programų perjungimas:** sujungus telefoną su planšetiniu kompiuteriu, tą pačią programą galima naudoti abiejuose įrenginiuose.
- **Ryšio galimybių bendrinimas:** leiskite netoliese esantiems įrenginiams naudoti šio įrenginio ryšio funkcijas jungiantis prie interneto, atliekant ar priimant telefono skambučius ir siunčiant ar priimant žinutes. Įsitikinkite, kad netoliese esančiuose įrenginiuose ir šiame įrenginyje prisijungta prie tos pačios paskyros ir kad jų „Bluetooth“ bei „Wi-Fi“ funkcijos įjungtos.

Ekranų vaizdo transliacija

Įsitikinkite, kad telefonas ir rodymo įrenginys yra prijungti prie to paties tinklo arba kad rodymo įrenginyje yra įjungta belaidžio rodymo funkcija. Susiekite telefoną su rodymo įrenginiu, kad galėtumėte per jį transliuoti telefono ekranų vaizdą.

Prieš naudodamiesi „Miracast“ funkcija įsitikinkite, kad televizorius, projektorius, ekranas ar kitas vaizdo įrenginys yra suderinamas su „Miracast“ funkcija ir kad ši funkcija įjungta įrenginyje.

- **Instrukcijos:**
 1. Eikite į Nuostatos > Prisijungimas ir bendrinimas > Ekranų vaizdo transliacija.
 2. Bakstelėkite **Ieškoti rodymo įrenginių**.
 3. Pasirinkite rodymo įrenginį, kurio vaizdą norite transliuoti, ir palaukite, kol telefono ekranų vaizdas bus parodytas rodymo įrenginyje.

Spausdinimas

Spausdinimo paslauga suteikia galimybę spausdinti dokumentus, vaizdus, el. laiškus ir tinklalapius. Spausdinimo paslaugos parinktis pasirodo tada, kai pasirenkate failą bendrinti. Kai nustatysite **Numatytoji spausdinimo paslauga** ir spartųjį įrenginių prijungimą, įrenginys greitai suras netoliese esančius spausdintuvus, o pasirinkę spausdintuvą galėsite prie jo prisijungti ir pasinaudoti spausdinimo paslaugomis.

***Pridėti spausdinimo paslaugą:** pridėkite naują spausdinimo paslaugą, skirtą spausdinimo užduotims.

Spartusis prijungimas (įjungti / išjungti)

Pagrindinis ekranas

Užduočių juosta

- Perjunkite tarp programų, naudokite visuotinę paiešką ir peržiūrėkite naujausias užduotis. Galite rodyti užduočių juostą Pradiniame ekrane arba Pradiniame ekrane ir programose, rodyti programų biblioteką, naujausius failus, naujausias programas ir siūlomas programas bei paliesti ir palaikyti norėdami paslėpti ar rodyti užduočių juostą.

Perskirtas ekranas

- Atidarykite dvi programas ekrane, kad būtų patogiau vienu metu atlikti keletą užduočių. Arba perskirtą ekrano režimą galite įjungti iš vėliausių užduočių ir išmaniosios šoninės juostos.

Lankstieji langai

- Naudodami slankiuosius langus galite greitai atidaryti langus, atidaryti juos iš išmaniosios šoninės juostos, atidaryti braukdami, keisti lango dydį, naudotis minilangu, greitai paslėpti langą, bendrinti failus ir įjungti perskirtą ekraną.

Ekranų perjungimas

- Personalizuokite ekranų perjungimą sulenkus telefoną. Rinkitės iš trijų parinkčių: Tęsti naudojimą, Braukti aukštyn, kad būtų tęsiamas naudojimas (arba palaukti 3 sekundes, kad būtų užrakintas ekranas), ir Išjungti ekraną.

Du langai

- Atidarykite programą dviejuose languose pagrindiniame ekrane.

Rodymo dydis

- Koreguokite programos rodymo dydį pagrindiniame ekrane.

Ekranų fonai ir stiliai

Eikite į **Nuostatos > Ekranų fonai ir stiliai** ir pritaikykite ekranų foną bei stilių.

Čia galite keisti ekranų fonus, „Visada ekrane“ rodinį, šriftą, piktogramas ir kitus naudotojo sąsajos elementus.

Ekranų fonai

Eikite į **Nuostatos > Ekranų fonai ir stiliai > Ekranų fonai**. Ekranų fonai rasite įvairių nuostabių statinių ir judančių ekranų fonų, įskaitant interaktyviuosius judančius ekranų fonus. Be to, kaip ekranų fonus galite naudoti savo nuotraukas.

- **Albumas:** pasirinkite nuotrauką iš albumo ir padidindami arba perkeldami nuotrauką ją pritaikykite. Nustatykite nuotrauką kaip pradžios, užrakavimo ar abiejų šių ekranų foną.
- **Judantys ekranų fonai:** pasirinkite norimą judantį ekranų foną ir padidindami ar perkeldami ekranų foną jį pritaikykite. Jį galite naudoti kaip pradžios arba kaip pradžios ir užrakavimo ekranų foną.
- **Statiniai ekranų fonai:** pasirinkite norimą statinį ekranų foną ir padidindami ar perkeldami ekranų foną jį pritaikykite. Jį galite naudoti kaip pradžios, užrakavimo ar abiejų šių ekranų foną.

Visada ekrane

„OxygenOS“ rasite platų „Visada ekrane“ stilių pasirinkimą, kuris leis pritaikyti savo telefoną.

- **Kontekstinė informacija:** Rodyti muzikos informaciją „Visada ekrane“ ir pasinaudoti muzikos valdikliais dukart bakstelėjus ekraną
- **Daugiau rodymo nuostatų**
 - Rodymo parinktys: energijos taupymo režimas / suplanuota / visą dieną.
 - Informacija: „Visada ekrane“ rodyti informaciją.
 - Nauji pranešimai: „Visada ekrane“ rodyti naujus pranešimus.
- **Pritaikyta:** galite rinktis iš plataus pritaikytų „Visada ekrane“ stilių pasirinkimo, įskaitant „Bitmoji“, „Canvas“, pasirinktinius raštus, tekstą, tekstą ir vaizdą bei „Omoji“.

- **Pateikta sistemos:** „Homeland“, „Insight“, skaitmeninis laikrodis, analoginis laikrodis ir tekstinis laikrodis.

Šriftas

Galima rinktis iš kelių šriftų rūšių.

* Kai panaudojamas prisitaikantis šrifto storis, sistema automatiškai pateikia geriausius šrifto rodymo efektus pagal scenarijų. Be to, galima koreguoti šrifto dydį ir storį.

Piktogramos

Pritaikykite būsenos piktogramų formą. Galimos kelios formos: numatytoji, medžiagos stilius, akmenukai ir pan.

Spalvos

Jums patinkančią temos spalvą galite rinktis iš kelių skirtingų stilių ir pritaikyti naudotojo sąsają prie savo poreikių ir pageidavimų. Be to, patinkančias spalvas galite rinktis iš ekrano fono ir tiesiogiai pritaikyti sistemos spalvą.

Sparčiosios nuostatos

Pritaikykite būsenos pranešimų formą. Galimos kelios formos: kvadratiniai, kvadratiniai užapvalintais kampais, rombiniai ir pan.

Kraštinis apšvietimas

Galimos kelios spalvos, pvz., mėlyna, raudona, aukso ir pan.

Pradžios ir užrakinimo ekranai

Eikite į **Nuostatos > Pradžios ir užrakinimo ekranai** ir pritaikykite savo pradžios bei užrakinimo ekranus.

Pradžios ekranas

- **Pradžios ekrano režimas:** standartinis režimas ir dėklo režimas.
 - Pridėti programas prie pradžios ekrano: naujai atsisiųstos programos bus pridėtos prie pradžios ekrano.

- Rodyti programų numatymus
- **Užfiksuoti pradžios ekrano išdėstymą:** užfiksuokite pradžios ekrano išdėstymą, kad jo nebūtų galima keisti.
- **Automatinis piktogramų užpildymas**
- **Bakstelėkite du kartus ir užrakinkite:** pradžios ekrane du kartus bakstelėkite tuščioje srityje, kad užrakintumėte ekraną.
- **Braukite žemyn per pradžios ekraną:** Pranešimų dėklas, visuotinė paieška arba „Shelf“.

Užrakinimo ekranas

- **Pažadinti pakeliant**
- **Ijungti arba išjungti ekraną bakstelėjus dukart**
- **Užrakinimo ekrano nuorodos:** braukite per nuorodas užrakinimo ekrano apačioje, kad atidarytumėte programą ar funkciją.
- **Apsauga nuo netyčinio palietimo kišenėje:** Apsisaugokite nuo netyčinių lietimų, kurių gali pasitaikyti, kai telefonas yra kišenėje

Vėliausios užduotys

- **Vėliausia užduočių tvarkytuvė:** peržiūrėkite vėliausių užduočių RAM / atminties informaciją. Pateikiamas užrakinti ir atrakintų programų sąrašas.

Ekranas ir ryškumas

Čia galima rinktis du režimus: **Šviesusis režimas** ir **Tamsusis režimas**.

Tamsusis režimas

- **Suplanuota:** nustatykite tamsiojo režimo įjungimo laiką
- **Tamsiojo režimo nuostatos:**
Eikite į **Nuostatos > Ekranas ir ryškumas > Tamsusis režimas > Tamsiojo režimo nuostatos**.

Galimi trys skirtingi stiliai, pvz., pagerintas, vidutinis ir švelnus.

Čia galite atlikti norimus pakeitimus, pvz., pakoreguoti ekrano fonus ar piktogramas pagal tamsųjį režimą.

Ryškumas

- **Automatinis ryškumas:** jei funkcija įjungta, telefonas ekrano ryškumo nuostatą optimizuos pagal aplinkos apšvietimo sąlygas.

Be to, rankiniu būdu galite reguliuoti slankiklio juostą ir nustatyti pageidaujamą nuostatą.

- **Ekrano spalvų režimas:** čia galimi keli skirtingi režimai. Pasirinkę norimą režimą galite reguliuoti šiam režimui skirtą ekrano spalvų temperatūrą.

1. Natūralus: Naudokite švelnias, prislopintas spalvas.

2. Pro: Naudokite D65 spalvos temperatūrą.

3. Ryškus: Naudokite ryškias ir sodrias spalvas.

***Ekrano spalvų temperatūra:** Sureguliuokite ekrano spalvų temperatūrą, kai Natūralių tonų ekranas yra išjungtas.

- **Akių nevarginimas ir miegas**

1. **Miego sveikata:** Miegojimo režimas

2. **Akių nevarginimo funkcija:** dėl akių nevarginimo funkcijos ekranas skleidžia mažiau mėlynos šviesos, kad sumažintų akių įtampą. Įjungus akių nevarginimo funkciją, ekranas ir turi būti gelsvas.

***Ekrano efektai:** spalvota / nespelvota

- **Natūralių tonų ekranas:** ekrano spalvų temperatūra priderinama automatiškai pagal aplinkos apšvietimą.

- **Šrifto ir rodymo dydis**

○ Šriftas: galite pritaikyti šrifto tipą, dydį ir storį.

○ Dydis: pakoregavus rodymo dydį bus pakeistas ekrane rodomo turinio dydis, įskaitant piktogramas ir tekstą. Kai kuriuose įrenginių modeliuose ekrano išdėstymas taip pat gali pasikeisti.

Vaizdo gerinimo modulis

- **Vaizdo ryškumo didinimo priemonė:** pagerinkite prastos kokybės vaizdų ir vaizdo įrašų ryškumą. Dėl to gali padidėti akumuliatoriaus sąnaudos.
- **Vaizdo įrašų spalvų gerinimo priemonė:** SDR konvertavimo į HDR technologija išplečia spalvų gamą ir leidžia mėgautis išskirtiniu vaizdu. Dėl to gali padidėti akumuliatoriaus sąnaudos.
- **Ryškus HDR vaizdo įrašų režimas:** padidinti ekrano ryškumą leidžiant HDR vaizdo įrašus. Dėl to padidės energijos sąnaudos, o telefonas kais.

- **Pasukti automatiškai:** jei ši funkcija įjungta, pasukus telefoną jo ekranas bus pasukamas automatiškai.

- **Automatinis ekrano išjungimas:** čia galite pasirinkti laiką, kuriam praėjus ekranas automatiškai bus išjungtas.

- **Prisitaikantis miego režimas**

- **Ekrano atnaujinimo dažnis:** Standartinis režimas 60/Aukštas 120 Hz.

- **Viso ekrano režimas programoms:** priekinio fotoaparato vaizdas pagal programą / viso ekrano vaizdas pagal programą.

Garsas ir vibracija

Eikite į **Nuostatos > Garsas ir vibracija** ir pakeiskite garso nuostatas savo įrenginyje.

Tiesioginiai titrai

Tiesioginių titrų funkcija aptinka kalbą jūsų įrenginyje ir automatiškai sukuria subtitrus.

Vibracija

- **Vibruoti, kai skamba** (įjungta / išjungta)
- **Vibravimo intensyvumas:** vibruoti, kai skamba / pranešimų vibracija.

Išjungti medijos garsus begarsiu režimu (įjungti / išjungti)

Netrukdyti

Kai įjungiamas režimas „Netrukdyti“, telefone nerodomi nauji ar esami pranešimai ir jis neskamba ar nevibruoja. Atminkite, kad kritiniai telefono veiklos ir būsenos pranešimai bus rodomi. Išimtis galite leisti toliau.

- **Tvarkaraščiai:** nustatykite režimo „Netrukdyti“ trukmę arba nustatykite laiką, kai šis režimas bus automatiškai įjungiamas ir išjungiamas.
- **Žmonės:** išimčių sąraše esantiems žmonėms leidžiama pertraukti režimą „Netrukdyti“. (Nėra / mėgstami / adresatai)
- **Programos:** išimčių sąraše esančioms programoms leidžiama pertraukti režimą „Netrukdyti“.
- **Skambėti esant pakartotiniams skambučiams:** antrasis skambutis iš to paties numerio per 3 min. nebus nutildytas.
- **Nutildyti mediją veikiant režimui „Netrukdyti“.**

Garsumas

- **Medija:** reguliuodami slankiklį nustatykite leidžiamos muzikos, vaizdo įrašo ir kito turinio garsumą.
- **Skambėjimo tonas:** reguliuodami slankiklį nustatykite telefono skambučių ir kitų pranešimų skambėjimo tono garsumą.
- **Pranešimai:** reguliuodami slankiklį nustatykite telefono skambučių ir kitos medijos pranešimų garsumą.
- **Signalai:** reguliuodami slankiklį nustatykite signalų skambėjimo tono garsumą.

Skambėjimo tonai

Nustatykite gaunamų telefono skambučių skambėjimo toną ir vibraciją.

- **Skambėjimo tonas:** nustatykite skambėjimo tono ir vibracijos derinį.

- **Pranešimų garsas:** pasirinkite pranešimų garsą iš įrenginyje pateikiamų dinamiškų, išpėjimo ar pasirinktinių tonų.

Dolby Atmos

Gali būti keli garso profiliai, pritaikyti skirtingoms aplinkoms ir atvejams.

- **Aplinkos profilis:** patalpa / kelionėje / kelionė į darbą / skrydis.
- **Pagal atvejį parinktas profilis:** išmanusis / filmas / žaidimai / muzika

Erdvinis garsas

Erdvinis garsas veikia tik naudojant ausines

Lietimas ir tonai (O-HAPTICS)

Visiškai naujas lietimo pojūtis imituoja tikras medžiagas ir natūralias sąveikas, taip atkuriant tikrovišką ir įtraukiančią patirtį.

- **Sistemos lietimo veiksmai:** nustatykite lietimų, braukimų ir kitų veiksmų lietimo atsaką.
- **Lietimo intensyvumas**
- **Garsai**
 - Klaviatūros tonas
 - Užrakinimo ekrano garsas
 - Ekrano nuotraukos garsas
 - Trynimo garsas
 - Piršto atspaudimo animacijos garsas
 - Lietimo garsai

Daugiau

- **Garsumo mygtuko funkcija:** kai paspaudžiamas garsumo reguliavimo mygtukas, atitinkamai pakeičiama pasirinkta parinktis. Pagal pageidavimą galite rinktis **medijos garsumą** arba **skambėjimo tono garsumą**.
- Numatytasis įrenginys: Išorinis įrenginys (kai pasiekiamas), Šis įrenginys

Pranešimai ir būsenos juosta

Eikite į **Nuostatos > Pranešimai ir būsenos juosta** ir nustatykite sistemos bei programų pranešimus.

Pagal vietą

Galite nustatyti skirtingose vietose pateikiamus pranešimus ir pasirinkti, kokios programos bus leidžiamos atitinkamoje vietoje.

- **Užrakinimo ekranas:** galite įjungti funkciją **Braukti žemyn per užrakinimo ekraną ir peržiūrėti pranešimų dėklą**, pasirinkti **Užrakinimo ekrano pranešimų** rodymo būdą (rodyti programą ir pranešimų turinį / nerodyti) ir nustatyti **Ijungti ekraną, kai gaunamas pranešimas**.
- **Reklaminė juosta:** įjunkite, kad **supaprastintumėte juostos pranešimus, kai programa naudojama visame ekrane**.
- **Programų piktogramų ženkleliai:** nustatykite **Ženklelių** rodymo būdą (skaičius / taškas / skaičius arba taškas / nerodyti)

Būsenos juosta

Galite nustatyti pranešimų piktogramas, akumuliatoriaus stilių, įjungti / išjungti akumuliatoriaus įkrovos procentais rodymą, laiką ir tvarkyti piktogramas būsenos juostoje.

- **Pranešimų piktogramos:** čia galite keisti pranešimų piktogramų būseną, **Rodyti piktogramą, Rodyti skaičių ir Nerodyti**.
- **Akumuliatoriaus stilius:** čia galite keisti akumuliatoriaus stilių (horizontalus / vertikalus / žiedas / nerodyti)
- **Akumuliatoriaus įkrova procentais:** ekrano viršuje rodoma akumuliatoriaus įkrova procentais.
- **Būsenos juostos piktogramos:** būsenos piktogramos yra rodomos būsenos juostoje ekrano viršuje. Toliau pateikiamoje lentelėje nurodytos piktogramos yra dažniausios.
 - Tinklo greitis realiuoju laiku
 - Bluetooth
 - HD balsas
 - VoWiFi
 - Žiedas
 - NFC
 - Ausinės
 - Signalas
 - Duomenų taupymas
 - Didelio našumo režimas
 - Netrukdyti
 - VPN

Daugiau nuostatų

- **Rodyti duomenų naudojimą pranešimų dėkle**
- **Leisti pranešimų snaudimą**
- **Mažinti pranešimų reikalaujamą atsaką:** naudojant programą visu ekranu (pvz.,

žiūrint vaizdo įrašus ar žaidžiant žaidimus), pranešimų garsai prislopinami, o vibracija tampa silpnesnė.

- **Burbulai**
- **Patobulinti pranešimai:** gaukite veiksmų, atsakymų ir kt. pasiūlymus.
- **Trumpai**
- **Pranešimų istorija**

Programos pranešimai

Galite įjungti arba išjungti pranešimus iš programų.

Programų

Eikite į **Nuostatos > Programos**, kad galėtumėte tvarkyti įrenginio programas, keisti jų nuostatas, peržiūrėti programos informaciją, nustatyti pranešimus ir leidimus ar pan.

Programų valdymas

Čia galite peržiūrėti telefone įdiegtas programas.

Programų klonavimas

Kai kurias programas galima klonuoti. Klonuota programa bus rodoma pradžios ekrane, o ją bus galima paleisti tuo pat metu kaip pradinę programą. Sąraše jums bus parodytos programos, kurios palaiko programų klonavimo funkciją. Bakstelėkite programą, kad atidarytumėte programų klonavimo priemonę.

Numatytosios programos

Nustatykite numatytąsias pradžios ekrano, naršyklės, telefono, SMS, galerijos, pašto ir kt. programas.

Atkurti sistemos programas

Galite atkurti anksčiau išdiegtas sistemos programas.

Automatinis paleidimas

Įjungdami tam tikrų programų nuostatas žinutes toliau gausite įprastai. Išjungus toliau nurodytas nuostatas bus taupoma energija.

Speciali programos prieiga

Galite nustatyti specialią programos prieigą, pvz., leidimo keisti sistemos nuostatas, įrenginio ir programų pranešimų, naudojimo prieigą, visų failų prieigą, „Wi-Fi“ valdymo, specialiųjų SMS prieigą, medijos valdymo programų ir rodymo virš kitų programų prieigą.

Slaptažodis ir saugumas

Eikite į **Nuostatos > Slaptažodis ir saugumas** ir nustatykite pirštų atspaudus, veidus ir slaptažodžius savo telefone.

Užrakinimo ekrano slaptažodis

Jei pamiršite užrakinimo ekrano slaptažodį, jo nebus galima atkurti ir nebegalėsite atrakinti telefono arba peržiūrėti telefono duomenų.

- **Rinktis slaptažodžio tipą:** galite pasirinkti skirtingus užrakinimo ekrano slaptažodžio nustatymo būdus, įskaitant skaitinį (4 skaitmenų, 6 skaitmenų ir 4–16 skaitmenų), šabloną bei skaitmenų ir raidžių derinį (4–16 raidžių ir skaitmenų).

Veidas

Galite pridėti / ištrinti veido duomenis ir nustatyti atrakinimo veidu nuostatas.

- **Pridėti veido duomenis:** vykdydami ekrane pateikiamus nurodymus pridėkite savo veido duomenis.
*Kad rezultatai būtų geresni, veidą registruoti rekomenduojama apšviestoje aplinkoje.
- **Naudoti veido duomenis:** atrakinimą veidu naudokite ekranui, programoms ir privačiam seifui atrakinti.
- **Ijungti pradžios ekraną atrakinus:** įjunkite šią funkciją, jei telefoną norite atrakinti veidu vos tik įjungę ekraną papildomai nebraukdami per jį.
- **Paryškinti ekraną prieblandoje:** tais atvejais, kai fotoaparatus nepavyksta atpažinti jūsų veido, ekranas nušvis, kad fotoaparatas jus galėtų atpažinti.
- **Turite būti atsimerkę**

Piršto atspaudas

Galite pridėti / ištrinti pirštų atspaudus ir nustatyti pirštų atspaudų nuostatas.

- **Pridėti piršto atspaudą:** vykdydami ekrane pateikiamus nurodymus pridėkite savo piršto atspaudą.
*Užklįjavę apsauginę plėvelę piršto atspaudą pridėkite dar kartą.
*Vienu kartu pridėkite tik vieno piršto atspaudą informaciją.

*Tvirtai prispauskite pirštą prie telefono ekrano, kad būtų pridėti visi jūsų piršto atspaudų duomenys.

- **Naudoti piršto atspaudą:** atrakinimą piršto atspaudu naudokite ekranui, programoms ir privačiam seifui atrakinti.
- **Ijungti pradžios ekraną atrakinus**
- **Ekrano išjungimo atrakinimas: Švelniai paliesti / Stipriai paliesti**

Privatumo slaptažodis

Privatumo slaptažodis bus naudojamas patvirtinimui programų užrakinimo, programų slėpimo ir privataus seifo funkcijose. Jis bus išsaugotas saugumo modulyje, todėl jo nebus galima pasiekti naudojant sistemą ar programas. Galite nustatyti privatumo slaptažodžiui skirtą klausimą.

Tvarkyti slaptažodžius

- **Automatinio pildymo paslauga:** „Google“ / nėra

Sistemos sauga

- **Saugumo būseną**
 - **Google Play Protect**
 - **Ieškoti mano įrenginio:** ši funkcija padeda nuotoliniu būdu nustatyti jūsų įrenginio vietą ir apsaugo jūsų duomenis, jei įrenginį pametate.
 - Programa „Ieškoti mano įrenginio“: atsisiųskite ją iš „Google Play“.
 - „Ieškoti mano įrenginio“ žiniatinklyje: atidarykite žiniatinklio portalą (žiniatinklyje: [apsilankykite android.com/find](https://android.com/find).)
 - **Saugumo atnaujinimas**
- **Įrenginio saugumas**
 - **Smart Lock:** išlaikykite telefoną atrakintą, kai jį turite su savimi, esate konkrečiose jūsų saugiomis laikomose vietose arba šalia prijungtų jūsų įrenginių.
 - **Prašyti slaptažodžio išjungiant:** nustatykite, kad kiekvieną kartą įrenginį išjungiant maitinimo mygtuku arba naudojant „Google Assistant“, būtų prašoma užrakinimo ekrano slaptažodžio. Taip neleisite kitam asmeniui išjungti įrenginio maitinimo, kad pametę įrenginį galėtumėte jį rasti nuotoliniu būdu.
- **Programos diegimas**
 - **Diegimo šaltiniai**
- **Kita**
 - **Įrenginio administratoriaus programos**
 - **Ieškoti mano įrenginio:** įjunkite šią funkciją, kad surastumėte savo įrenginį arba galėtumėte užrakinti ar ištrinti duomenis pamestame įrenginyje.
 - **Kredencialų saugykla:** galite peržiūrėti **Patikimus sertifikatus** ir **Naudotojo**

kredencialus bei įdiegti sertifikatus iš saugyklos.

- **Patikimi agentai**
- **Programos prisegimas:** Prisegę programą negalėsite naudoti kitų programų ar funkcijų, be to, tai turės įtakos gaunamiems skambučiams ir signalams. Prisegtą programą galima valdyti tik naudojant naršymo mygtukus.
 - Jei norite naudotis šia funkcija:
 1. Įjunkite programų prisegimą.
 2. Atidarykite norimą prisegti programą ir įveskite naujausių užduočių ekraną.
 3. Programos lango viršutiniame dešiniajame kampe bakstelėkite „Prisegti“.Pastaba. Funkcija „Programos prisegimas“ neveikia, jei įjungtas „Naršymo gestas“.

Privatumas

Leidimų tvarkyklė

Nustatykite programų leidimus, kad būtų galima naudoti mikrofoną, fotoaparata, adresatus, kalendorių ir pan.

Prieiga prie fotoaparato

Kai ši funkcija išjungta, visos programos ir paslaugos negalės naudoti fotoaparato.

Prieiga prie mikrofono

Kai ši funkcija išjungta, visos programos ir paslaugos negalės naudoti mikrofono.

Privatumo apsauga

- **Programų užrakinimas:** užrakintoms programoms pasiekti naudokite privatumo slaptažodį.
- **Slėpti programas:** paslėpkite programos pradžios ekrano piktogramą bei pranešimus ir nematykite jų prie vėliausiųjų užduočių. Jei norite pasiekti paslėptas programas, prieigos kodą galite įvesti klaviatūra.
- **Privatus seifas:** virtuali saugykla, kurioje galite saugiai laikyti savo duomenis, įskaitant vaizdus, vaizdo bei garso įrašus, dokumentus ir pan. Jūsų apsaugoti failai izoliuojami nuo kitų programų, todėl juos pasiekti galite tik jūs.
- **Sistemos klonavimas:** Sukurkite atskirą sistemą programoms ir duomenims. Savo sistemos kloną galite pasiekti naudodami jai skirtą ekrano užraktą.

Privatumo ataskaitų sritis

Peržiūrėkite vietos, fotoaparato, mikrofono ir kt. leidimus.

Rodyti slaptažodį

Ijunkite šią funkciją, kad jums įvedant slaptažodį trumpam būtų parodomi simboliai.

Išplėstinės nuostatos

- **Android System Intelligence:** gaukite pasiūlymus pagal žmones, programas ir turinį, su kuriuo atliekate veiksmus.
- **„Google“ automatinio pildymo paslauga:** išsaugomi slaptažodžiai, kredito kortelės ir adresai.
- **Veiklos valdikliai:** pasirinkite veiklas ir informaciją, kuriuos leisite „Google“ išsaugoti.
- **Reklamos:** reklamos ID ir pritaikymas.
- **Naudojimas ir diagnostika:** bendrinkite duomenis ir padėkite tobulinti „Android“.

Įspėti, kai programos nuskaity iškarpinę

(įjungta / išjungta) leidus programoms nuskaityti jūsų iškarpinę gali būti nutekinta privati informacija.

Programos turinys

leiskite programoms siųsti turinį į „Android“ sistemą.

Vieta

Ijunkite šią funkciją, kad programos galėtų naudoti vietos informaciją.

Padėties nustatymo valdymas

- **„Wi-Fi“ ir „Bluetooth“ paieška:** leiskite programoms ir paslaugoms bet kada ieškoti „Wi-Fi“ arba netoliese esančių įrenginių. Tai gali būti naudojama, pavyzdžiui, siekiant pagerinti su vieta susijusias funkcijas ir paslaugas.

Naujausios vietos užklausos

Čia galite peržiūrėti naujausias vietas užklausas ir informaciją apie programas.

Saugumas ir pavojus

Pagalbos SOS signalas

- **Greitai pasiekite pagalbos skambučių puslapį:** 5 kartus greitai paspauskite maitinimo mygtuką, kad atidarytumėte pagalbos skambučių puslapį.
* Tikslus funkcijos veikimas priklauso nuo regiono. Vadovaukitės realia naudojimosi patirtimi.
- **Pagalbos SOS signalas:** automatiškai paskambinkite dėl pagalbos, kai atidaromas pagalbos skambučių puslapis.
- **Bendrinimas prireikus pagalbos:** galite nustatyti, kad jums prireikus pagalbos jūsų adresatams būtų automatiškai išsiųsta SMS su jūsų buvimo vieta.
- **Pagalbos adresatai:** prireikus skubios pagalbos peržiūrėkite ir skambinkite pagalbos adresatams pagalbos skambučių puslapyje.
- **Medicininė informacija:** teikdami skubią pagalbą pirmąją pagalbą teikiančios tarnybos gali peržiūrėti jūsų medicininę informaciją pagalbos skambučių puslapyje.

„Google Play“ paslaugos

- **Pavojaus vietos nustatymo paslauga:** padėkite išsiųsti įrenginio vietą pagalbos tarnybų partneriams.
- **Belaidžiai pavojaus įspėjimai:** leiskite įspėjimus, įskaitant įspėjimų parinktis ir įspėjimų nuostatas.
- **Pavojaus įspėjimų istorija:** ankstesnių pavojaus įspėjimų istorija.

Akumulatoriaus

Eikite į **Nuostatos > Akumulatorius** ir peržiūrėkite išsamią informaciją apie akumuliatorių bei nustatykite akumulatoriaus nuostatas.

Akumulatoriaus naudojimas

Peržiūrėkite išsamią informaciją apie akumulatoriaus naudojimą nuo visiško įkrovimo ir sąrašą su procesais, kuriems reikia daugiau akumulatoriaus energijos.

- **Optimizuoti akumulatoriaus naudojimą:** optimizuokite akumulatoriaus veikimo laiką išjungdami kai kurias programas.

Energijos taupymo režimas

Ijunkite šią funkciją, kad pailgintumėte akumuliatoriaus veikimo laiką. Veikiant akumuliatoriaus energijos taupymo režimui bus išjungtos tam tikros įrenginio funkcijos ir apribotos programos. Jį įjungti galite rankiniu būdu pasiekus nustatytą akumuliatoriaus įkrovos lygį arba galite pasirinkti jį išjungti visiškai įkrovus.

- Automatiškai išjungti energijos taupymo režimą, kai akumuliatorius įkraunamas iki 90 %
- Įjungti esant nustatytai akumuliatoriaus įkrovai
- Numatytasis optimizavimas
- Ypatingasis energijos taupymo režimas

Akumuliatoriaus būklė

- **Didžiausia talpa:** tai esama apytikslė jūsų įrenginio akumuliatoriaus talpa, palyginti su ta, kuri buvo akumuliatoriui esant naujam. Mažesnė procentinė dalis reiškia trumpesnį naudojimo laiką tarp įkrovimų.
- **Optimizuotas įkrovimas (išjungta / naktį / visą dieną):** Kad būtų sulėtintas akumuliatoriaus senėjimo procesas, įrenginys įsimeną jūsų įkrovimo įpročius ir palaukia, kad įkrovimą daugiau nei 80 % užbaigtų prieš pat jums pradedant naudotis įrenginiu.

Daugiau nuostatų

- **Didelio našumo režimas:** sistema visada veikia didelio našumo režimu, tačiau dėl to padidėja energijos sąnaudos.
- **Optimizuoti akumuliatoriaus naudojimą:** automatiškai optimizuokite programas, kurios eikvoja akumuliatoriaus energiją fone.
- **Budėjimo režimo optimizavimas miegant:** telefonas vartoja mažiau energijos ir sumažina pranešimų skaičių, kai miegate.
- **Programų akumuliatoriaus sąnaudų valdymas:** programoms galite nustatyti energijos sąnaudų valdymą ir privatumo leidimus.

Specialiosios funkcijos

Sparčioji grįžtis

- Bakstelėdami sparčiosios grįžties langą galite greitai sugrįžti į programą, išplėsti arba sutraukti kelis elementus, perkelti elementą į kitą vietą, laikinai paslėpti elementą ir prisegti arba atsegti elementą.

Išmanioji šoninė juosta

- Braukite į vidų nuo viršutinės ekrano dalies, kad įjungtumėte išmaniąją šoninę juostą. Išmaniojoje šoninėje juostoje galite atidaryti programas slankiuosiuose languose ar perskirtame ekrane bei gauti išmaniąsias rekomendacijas pagal dabartinę veiklą.

Vaikų erdvė

- **Specialus pradžios ekranas:** pridėkite vaikams skirtų programų ir sukurkite jiems patikslintą skaitmeninę erdvę.
- **Tinkami įrenginio naudojimo įpročiai:** nustatykite naudojimosi laiko apribojimus savo vaikui, kad jis įrenginiu nesinaudotų per daug.
- **Regos apsauga:** jūsų vaikas gaus žinutę, kai aplinkos apšvietimas bus per menkas.

„Zen Space“

Lanksti programa, kuri padeda išlikti susitelkus

- Priminimai: Gaukite priminimus į „Zen“ kasdien ir tada, kai įrenginiu naudojotės ilgai be pertraukos
- Rodyti eigą AOD

Skaitmeninė gerovė ir tėvų kontrolė

Jūsų skaitmeninės gerovės priemonės

Šiandien: parodoma, kiek kartų šiandien buvo pažadintas ekranas.

Atrakinimai: parodoma, kiek kartų šiandien įrenginys buvo atrakintas.

Pranešimai: parodoma, kiek kartų šiandien gauti pranešimai.

Būdai atsijungti:

- **Valdymo skydelis:** tvarkykite valdymo skydelį pagal įrenginio naudojimo laiką, gautus pranešimus ir programų atidarymo kartus. Bakstelėdami piktogramas programos pavadinimo dešinėje galite nustatyti programos laikmatį, pasibaigus jo laikui programa bus pristabdyta likusiai dienos daliai, o pasirodęs langas nurodys „Programa pristabdyta, jūsų (programos pavadinimas) laikmatis baigėsi. Jis bus paleistas iš naujo rytoj.“ Išskylančiame lange bakstelėję **Nuostatos** galite laikmatį ištrinti.
- **Miegavimo režimas:** naudodami **miegavimo režimą** galite atsijungti nuo savo telefono ir išvengti trukdančių dalykų miego metu. Jam prasidėjus, ekrano spalvos pakeičiamos pilkaisiais tonais, režimas „Netrukdyti“ nutildo garsus, kad jūsų nepažadintų skambučiai ar pranešimai. Jam pasibaigus, telefone vėl bus suaktyvintos įprastos nuostatos.
- **Susikaupimo režimas:** nustatykite, kad blaškančios programos būtų pristabdytos, kai jums reikia susikaupti.

Sumažinkite trikdžių skaičių:

- **Tvarkyti pranešimus:** išjunkite arba įjunkite programų pranešimus.
- **Netrukdyti:** informacijos apie nuostatas ieškokite anksčiau esančioje dalyje **Netrukdyti** (eikite į **Nuostatos > Garsas ir vibracija > Netrukdyti**).
- **Rodyti piktogramą programų sąrašė** (įjungta / išjungta)
- **Tėvų kontrolė:** pridėkite turinio apribojimų ir nustatykite kitų apribojimų, kad vaikams būtų lengviau kontroliuoti savo naudojimosi įrenginiu laiką.

Papildomos nuostatos

Eikite į **Nuostatos > Sistemos nuostatos** ir pritaikykite sistemos nuostatas.

Sistemos naršymas

Įrenginyje galima naudotis dviem naršymo būdais: mygtukais arba gestais.

- **Slėpti gestų vadovo juostą:** įjunkite ir nustatykite vadovo juostą.
- **Vibruoti naršant atgal:** įjunkite ir nustatykite vibraciją.
- **Įjungti ankstesnę programą:** braukite į vidų nuo kairiosios arba dešinėsios ekrano pusės ir palaikykite, jei norite įjungti ankstesnę programą.
- **Apsauga nuo netyčinio palietimo:** gestams atlikti kai kuriuose žaidimuose reikia 2 brūkštelėjimų, kai naudojamas viso ekrano rodinys gulsčiuoju režimu.
- **Išmokite gestus:** mokymo priemonėje galite mokytis gestų.

Kalba ir regionas

Nustatykite sistemos kalbą ir regioną.

- Bakstelėdami **Redaguoti** pridėkite kalbą.
- Paspaudę vilkite pasirinktą kalbą į sąrašo viršų, kad ją nustatytumėte kaip sistemos kalbą.
- Bakstelėję **Regionas** pasirinkite savo regioną.

Klaviatūra ir įvesties metodas

Čia galite nustatyti pageidaujamą klaviatūrą.

- **Esama klaviatūra.**
- **Valdyti klaviatūrą**
 - **Gboard:** rašymas keliomis kalbomis.
 - **„Google“ įvestis balsu:** įjunkite šią funkciją, kad tekstą galėtumėte įvesti balsu.
*Pastaba. Galite rinktis „Gboard“ arba „Google“ įvestį balsu.
- **Klaviatūros nuostatos:**
 - **Klaviatūros vieta** (standartinė / pakelta)
 - **Saugioji slaptažodžių klaviatūra**

- **Apsauga nuo netyčinio palietimo:** Braukiant per kairįjį ar dešinįjį klaviatūros kraštą nebūsite sugrąžinti į ankstesnį puslapį.
- **Įvesties pagalba**
 - **Asmeninis žodynas**
 - **Automatinio pildymo paslauga:** įjunkite šią funkciją, kad išsaugoti duomenys būtų užpildomi automatiškai, kai naršote žiniatinklyje, įvedate savo paskyros slaptažodį arba kitais atvejais. Norint naudotis šia funkcija reikės įdiegti papildomų programų.
 - **„Google“ automatinio pildymo paslauga**
- **Pelės žymeklio greitis**

Data ir laikas

Nustatykite sistemos datą ir laiką.

- **Laiko formatas:** galite rinktis 24 val. arba 12 val. formatą.
- **Nustatyti laiką automatiškai:** įjunkite šią funkciją, kad sistemos laikas būtų nustatomas automatiškai, arba išjunkite ją, kad **datą ir laiką galėtumėte pasirinkti**.
- **Nustatyti laiką juostą automatiškai:** įjunkite šią funkciją, kad sistemos laiko juosta būtų nustatoma automatiškai, arba išjunkite ją, kad pasirinktumėte **laiko juostą**.
- **Dvigubas laikrodis:** rodyti du laikrodžius, kai esate ne savo gyvenamosios vietos laiko zonoje.

Pritaikymas neįgaliesiems

Pritaikymas neįgaliesiems yra skirtas regos sutrikimų turintiems naudotojams, kad tokie naudotojai galėtų sklandžiai naudotis telefonu.

- **Bendra**
 - **Maitinimo mygtuko paspaudimas skambučiui užbaigti**
 - **Pritaikymas neįgaliesiems meniu:** peržiūrėkite dažnai naudojamą funkcijas dideliame meniu.
 - **Pritaikymo neįgaliesiems mygtukas:** greitai pasiekite pritaikymo neįgaliesiems funkcijas bet kuriame ekrane.
 - **Nuoroda iš užrakinimo ekrano:** leiskite pritaikymo neįgaliesiems funkcijų nuorodas pasiekti iš užrakinimo ekrano.
- **Rega**
 - **TalkBack:** kai įjungiama „TalkBack“, ši funkcija teikia atsakymus balsu, kad naudojantis įrenginiu jums nereikėtų žiūrėti į ekraną. Ši funkcija yra itin naudinga akliems ir silpnaregiams.
 - **Pažymėto teksto skaitymas balsu:** kai įjungta pažymėto teksto skaitymo balsu funkcija, ekrane bakstelėjus tam tikrus elementus sistema juos perskaito balsu.
 - **Apibūdinti vaizdus:** Atpažįstamas vaizdo turinys ir garsiai perskaitomas
 - **Teksto vertimas kalba:** galite pritaikyti teksto vertimo kalbą išvesti. Be to, pagal savo naudojimosi įpročius galite pasirinkti kalbą (laikina palaikoma kinų ir anglų kalba), greitį ir toną.

- **Didinimas:** greitai padidinkite ekraną, kad turinį galėtumėte peržiūrėti aiškiau. Galite nustatyti, kad didinimas ekrane būtų perjungiamas tarp viso ir dalinio.
- **Kitos funkcijos:** Didinimas, spalvų korekcija, atvirkštinės spalvos, didelio kontrasto spalvos, didelio kontrasto tekstas ir animacijų pašalinimas.
- **Klausa**
 - **Tiesioginiai titrai:** tiesioginių titrų funkcija aptinka kalbą medijoje ir automatiškai sukuria subtitrus.
 - **Titrų nuostatos:** galite nustatyti kalbą, teksto dydį ir subtitrų stilių.
 - **Klausos aparatai:** jei norite susieti klausos aparatą, kitame ekrane suraskite ir bakstelėkite įrenginį. Įsitikinkite, kad klausos aparate įjungtas susiejimo režimas.
 - **Monofoninis garsas:** leisdami garsą, sujunkite kanalus.
 - **Kanalų garsumo balansavimas:** slenkant į kairę ar dešinę bus sumažintas garsumas priešingame kanale.
- **Sąveika**
 - **Palietimo ir laikymo delsa:** (trumpa / vidutinė / ilga)
 - **Laikas veiksmui atlikti:** pasirinkite, kiek laiko prieš išnykstant rodyti pranešimą, kuriame prašoma atlikti veiksmą.
 - **Nepaisyti pakartotinių bakstelėjimų:** pakartotinių bakstelėjimų per jūsų nustatytą laiką bus nepaisoma.
 - **Prieiga jungikliais:** prieiga jungikliais suteikia galimybę žmonėms, turintiems motorinės funkcijos sutrikimų, valdyti telefonus ir planšetinius kompiuterius vienu ar keliais jungikliais. Jungikliais galite pasirinkti elementus, slinkti, įvesti tekstą ir pan.
 - **Didelis pelės žymeklis** (įjungta / išjungta)
 - **Spustelėti žymekliui sustojus:** jei esate prijungę pelę, galite nustatyti, kad pelės žymeklis spustelėjimo veiksmą atliktų automatiškai, kai nebejudą tam tikrą laiką.

Pagalbinis rutulys

- **Veiksmai gestais:** bakstelėti, bakstelėti dukart, paliesti ir palaikyti
- **Bakstelėjimo meniu:** Grįžti, padaryti ekrano nuotrauką, naujausios užduotys, užrakinimo ekranas, pradžios ekranas
- **Nepermatomumas** (iš permatomo į nepermatomą)
- **Slėpti viso ekrano režimu**

Gestai ir judesiai

Gestai

- **Išjungto ekrano gestai:** ekraną lieskite tam tikra judesių kombinacija, kad gautumėte greitą prieigą, kai ekranas yra išjungtas.
 - **Ijungti arba išjungti ekraną bakstelėjus dukart**
 - **Piešti O norint atidaryti fotoaparata**

- Nupieškite V, kad įjungtumėte / išjungtumėte žibintuvėlį
- **Muzikos valdymas:** net kai ekranas išjungtas, dviem pirštais nupieškite „II“, kad sustabdytumėte arba vėl paleistumėte muzikos atkūrimą, o nupiešę „<“ arba „>“ paleisite ankstesnę arba kitą dainą.
- **Daugiau gestų:** galite nustatyti daugiau specifinių gestų, kuriais bus atrakinama, skambinama ar atidaroma programa.
- **Braukite žemyn 3 pirštais, jei norite padaryti ekrano nuotrauką:** užfiksuokite ekrano nuotrauką.
- **Palieskite ir palaikykite 3 pirštais, jei norite padaryti ekrano nuotrauką:** padarykite dalinę arba slenkamąją ekrano nuotrauką.
*Pagrindiniame ekrane galima naudoti tik „Bakstelėti dukart norint pažadinti arba išjungti ekraną“.
- **Rankų gestai:** Valdykite telefoną rankų gestais neliesdami ekrano.
 - Atsiliepti į skambučius arba juos nutildyti
 - Slinkti aukštyn/ žemyn
 - Paleisti arba pristabdyti vaizdo įrašus

Judesiai

- Pažadinti pakeliant
- Atsiliepti į skambučius pakeliant prie ausies
- **Automatiškai įjungti imtuvą:** automatiškai įjungti imtuvą, kai pridodate telefoną prie ausies.
- Skambučių nutildymas apverčiant

Vienos rankos režimas

Braukite žemyn nuo apatinio ekrano krašto, kad įjungtumėte **vienos rankos režimą**. Norėdami išeiti, braukite viršun arba bakstelėkite sritį ekrano viršuje. Šia funkcija galima naudotis tik viršelio ekrane ir funkciją „Gestai“ nustačius kaip sistemos naršymo būdą.

Maitinimo mygtukas

- **Paspauskite ir palaikykite maitinimo mygtuką:** kai įrenginys įjungtas, paspauskite ir palaikykite maitinimo mygtuką, kad įjungtumėte **balso asistentą**, kurį galite taip pat pakeisti į **maitinimo meniu**.

Ekrano nuotrauka

Yra trys būdai ekrano nuotraukai užfiksuoti.

- **Braukimas žemyn 3 pirštais:** ekrano nuotrauka.
- **Paliesti ir palaikyti 3 pirštais:** padarykite dalinę arba slenkamąją ekrano nuotrauką.

- **Maitinimo ir garsumo mažinimo mygtukai:** ekrano nuotrauka.
- **Mokymo priemonė**
- **Pakeitus ištrinti vaizdo originalą:** šią funkciją galite išjungti arba atlikus pakeitimų ištrinti vaizdo originalą.
- **Ekrano nuotraukos garsas (įjungta / išjungta):** galite išjungti ekrano nuotraukos fiksavimo garsą.
- **Peržiūros lango vieta:** Kairėje arba dešinėje.
- **Apie:** privatumo pranešimas ir šaltinio licencijos

Ekrano vaizdo įrašymas

Sparčiosiose nuostatose bakstelėkite „Ekrano vaizdo įrašymas“ ir pradėkite įrašymą. Jei ekrano vaizdo įrašymo metu ekraną išjungsite, pradėsite skambinti arba išjungsite įrenginį, dabartinis įrašymas bus nutrauktas, o įrašas automatiškai išsaugotas.

- **Įrašyti sistemos garsą:** įrašykite sistemos garsą didžiausiu garsumu.
- **Įrašyti mikrofono garsą.**
- **Raiška:** didelė / vidutinė / maža / pasirinktinė
- **Kadrų sparta:** didesnė kadrų sparta lemia sklandesnius vaizdo įrašus, tačiau gali būti suvartojama daugiau energijos.
- **Fiksuoti vaizdo įrašą priekiniu fotoaparatu:** užfiksuokite vaizdo įrašą priekiniu fotoaparatu, kai įrašomas ekrano vaizdas.
- **Rodyti ekrano lietimus.**
- **Vaizdo įrašo kodavimo formatai:** H.265 / H.264
- **Apie:** funkcijos aprašymas ir instrukcijos naudotojui bei šaltinio licencijos.

Suplanuotas įjungimas / išjungimas

Kitų patogumui įdiegta įjungimo / išjungimo funkcija. Galite eiti į **Nuostatos > Papildomos nuostatos > Suplanuotas įjungimas / išjungimas** norėdami nustatyti šią funkciją.

OTG ryšys

OTG ryšys: automatiškai išsijungia, kai nenaudojamas 10 min.

Sistemos paslaugos

Enhanced Intelligent Services: tai pagrindinė paslauga, palaikanti įrenginio funkcijas ir gerinanti naudotojo patirtį pagal tai, kaip yra naudojamas įrenginys. Ji turi apdoroti jūsų vietos informaciją ir jūsų programos naudojimo statistiką lokaliai jūsų įrenginyje, taip pat gauti Vietos leidimą

Atsarginė kopija ir nustatymas iš naujo

- **Kurti atsarginę kopiją ir perkelti:** sukurkite atsarginę duomenų kopiją arba atkurkite duomenis iš vietinio saugojimo įrenginio ar debesies.
- **„Google“ atsarginis kopijavimas:** duomenų ir paskyrų atsargines kopijas sukurkite naudodami „Google“ ir jas automatiškai atkurkite.
- **Nustatyti telefoną iš naujo:** iš naujo nustatykite tinklo nuostatas; iš naujo nustatykite visas nuostatas; ištrinkite visus duomenis (gamyklinių nuostatų atkūrimas)

Apie įrenginį

Peržiūrėkite bendrąją informaciją apie telefoną, sistemos versiją ir kt., kuri pateikiama pasirinkus parinktį **Apie įrenginį**.

- **Įrenginio pavadinimas:** bakstelėkite ir pakeiskite įrenginio pavadinimą.
- **Saugykla:** programų saugykla.
- **Modelis**
- **Procesorius**
- **Akumuliatoriaus talpa**
- **Ekrano dydis**
- **RAM:** Kai saugykloje bus pakankamai vietos, jos dalį bus galima panaudoti RAM išplėsti.
- **Fotoaparatai**
- **Saugumo lustas**
- **„Android“ versija:** peržiūrėkite „Android“ versiją ir „Android“ saugumo naujinį.
- **Versija:** parodoma nemoduliuoto signalo ir branduolio versija.
- **Teisinė informacija:** parodoma naudotojo sutartis, privatumo pranešimas, atvirojo kodo licencijos, „Google“ teisinė informacija, „Google play“ sistemos naujinių licencijos.
- **Būsena**
- **Instrukcijos:** trikčių šalinimas ir gaminio sauga.
*Funkcijos gali skirtis ir priklausyti nuo naudojamo modelio. Nustatykite savo dabartinio telefono modelį.
- **Patirties gerinimo programos:** įjunkite šią funkciją, kad prisijungtumėte prie naudotojų patirties programos ir sistemos stabilumo gerinimo programos.
- **Apdovanojimas:** bakstelėkite ir peržiūrėkite „OxygenOS“ bendraautorius.

Naudotojai ir paskyros

Keli naudotojai

- **Jūs (savininkas):** rodomas šiuo metu prisijungęs naudotojas. Bakstelėję galite pakeisti

naudotojo vardą (pagal numatytuosius nustatymus naudotojo vardas yra telefono savininko vardas).

- **Svečias:** bakstelėję įjunkite svečio režimą ir apribokite skambučius bei tam tikras funkcijas. Bakstelėję nuostatų piktogramą parinkties **Svečias** dešinėje galite įjungti / išjungti funkciją **Leisti skambučius**.
- **Pridėti naudotoją:** jei šį įrenginį naudojate kartu su kitais žmonėmis, sukurkite papildomų naudotojų.

OnePlus Account

Peržiūrėkite paskyroms skirtas paslaugas.

Automatiškai sinchronizuoti programos duomenis

Taip bus taupiau naudojami duomenys ir akumulatoriaus energija, bet turėsite sinchronizuoti kiekvieną paskyrą rankiniu būdu, kad surinktumėte naujausią informaciją, ir negausite pranešimų apie prieinamus naujinius.

Google

Tvarkykite savo „Google“ paskyrą ir paslaugas.

Pagalba ir atsiliepimai

Patarimai ir pagalba suteikia informacijos apie įrenginio naudojimą.

Programų

Sužinokite apie jūsų „OnePlus“ įrenginyje įdiegtas programas.

Telefonas

Renkamas numeris

- 1 būdas. Bakstelėkite klaviatūros mygtuką, įveskite adresato numerį ir paspauskite skambinimo mygtuką, kad numeris būtų pradėtas rinkti.
- 2 būdas. Pereikite prie savo adresatų ar skambučių žurnalų ir bakstelėkite numerį, kad jis būtų pradėtas rinkti.

- Atsiliepkite į gaunamus skambučius arba juos atmeskite: braukdami žemyn skambutį atmesite, o braukdami aukštyn – atsiliepsite.
- Gaunamas skambutis naudojantis įprastai: žaliu mygtuku atsiliepsite, o raudonu – skambutį atmesite.

Skambučio ekranas

Atsiliepus į skambutį pateikiamos tokios sąsajos funkcijos:

- **Garsiakalbis:** skambučio metu galite įjungti garsiakalbio režimą.
- **Klaviatūra:** atidarykite klaviatūrą.
- **Nutildyti:** mikrofonas nutildomas.
- **Pridėti skambutį:** pridedami keli skambučiai.
- **Atidėti:** galite atsiliepti į naują skambutį, o dabartinį skambutį atidėti, tada baigę naują skambutį vėl tęsti dabartinį skambutį.

Nuostatos

Bakstelėję meniu mygtuką viršutiniame dešiniajame kampe atidarykite nuostatas.

- **Skambinančiojo ID ir šlamštas:** įjunkite šią funkciją, kad pagal „Google“ pateikiamus duomenis būtų identifikuojami verslo ir šlamšto numeriai.
- **Pritaikymas neįgaliesiems:** įjunkite šią funkciją, kad triukšmo slopinimo funkcija prislopintų foninį triukšmą skambučių metu.
- **Pagalbinis rinkimas:** įjunkite arba išjunkite pagalbinio rinkimo funkciją, kai esate prisijungę prie tarptinklinio ryšio, ir parinktį „Numatytosios namų šalies / regiono kodas“.
- **Blokuojami numeriai:** įjungę šią funkciją negusite skambučių ar teksto žinučių iš blokuojamų numerių, kurie priklauso neidentifikuotiems skambinantiesiems.
- **skambučių**
 - **Atsiliepti / baigti skambutį:** galite nustatyti, kad į skambučius būtų atsiliepiama automatiškai, kai esate prisijungę prie išorinio garso įrenginio, skambutį baigti galite paspausdami maitinimo mygtuką, o atsiliepus / baigus skambutį bus vibruojama.
 - **Pritaikymo neįgaliesiems funkcija:** nustatykite TTY režimą ir suderinamumą su pagalbinėmis klausos priemonėmis.
 - **Su operatoriumi susijusios nuostatos**
 - **Daugiau nuostatų:** galite nustatyti, kad ekranui esant užrakintam gaunant skambučius mirksėtų fotoaparato blykstė.
 - **Blykstė gaunant skambutį:** fotoaparato blykstė gaunant skambučius mirksės, kai ekranas bus užrakintas.
- **Rodymo parinktys:** pakeiskite rūšiavimo tvarkos taisyklę, vardų formatą ir išjunkite arba išjunkite adresato fono tamsiąją temą.
- **Vietos netoliese:**

- **Pritaikytos paieškos rezultatai:** įjunkite šią funkciją, kad paieškos rezultatai būtų pagerinti įtraukiant elementus iš paieškos istorijos.
- **Vietos leidimas nesuteiktas:** vietų netoliese paieška neveiks be vietos leidimo.
- **Trumpi atsakymai:** atsiliepti į gaunamą skambutį galite teksto žinute. Bakstelėję galite redaguoti turinį.
- **Garsai ir vibracija:** nustatykite garsą ir vibraciją.
- **Balso paštas:** nustatykite balso pašto pranešimą kaip „Svarbus“ arba „Kita“.
- **Skambinančiojo ID pranešimas:** gaunamo skambučio skambinančiojo vardas ir numeris bus pasakomi balsu.
- **Apversti ir nutildyti:** įjunkite šią funkciją, kad gaunamą skambutį galėtumėte nutildyti padėdami telefoną priekine dalimi žemyn ant lygaus paviršiaus.

Adresatai

Adresatuose galite naudotis toliau nurodytomis funkcijomis: redaguoti, ištrinti, ieškoti, nustatyti etiketes, tvarkyti blokuojamus numerius ir kt.

Adresato pridėjimas

1. Atidarykite adresatų programą
2. Jei norite sukurti naują adresatą, bakstelėkite +
3. Įveskite adresato informaciją
4. Viršutiniame dešiniajame kampe bakstelėkite „išsaugoti“ ir jį išsaugokite

Mano failai

Dalyje **Mano failai** galite greitai pasiekti ir tvarkyti įvairius failus. Įjunkite programų skydelį ir atidarykite programą „Mano failai“.

Įrenginio saugykla

Galite peržiūrėti ir tvarkyti telefone saugomus aplankus ir dokumentus.

Kategorijos

Failus galite peržiūrėti pagal failų kategoriją, įskaitant nuotraukas, vaizdo įrašus, garso įrašus ir pan.

Šaltiniai

Galite peržiūrėti failus iš atsiųstų ir „Bluetooth“. Be to, galite peržiūrėti failus, kuriuos pridėjote prie mėgstamų ir įtraukėte į privatų seifą.

Žinutės

Siųskite, gaukite ir peržiūrėkite žinutes naudodami žinučių programą.

Siųsti žinutę

1. Atidarykite žinučių programą.
2. Apatiniame dešiniame kampe bakstelėkite mygtuką.
3. Pasirinkite gavėją.
4. Įveskite SMS turinį.
5. Bakstelėdami siuntimo piktogramą žinutę išsiųskite.

Žinutės peržiūra ir atsakymas į ją

Žinutės rūšiuojamos pagal laiką.

1. Atidarykite žinučių programą.
2. Sąrašą pasirinkite norimą peržiūrėti žinutę.
3. Jei į žinutę norite atsakyti, įveskite žinutę teksto laukelyje ekrano apačioje, tada dešinėje bakstelėkite siuntimo piktogramą ir ją išsiųskite.

Žinučių nuostatos

Bakstelėkite meniu mygtuką viršutiniame dešiniame kampe ir pasirinkite „Nuostatos“. Žinučių nuostatose rasite: „Pokalbių funkcijos“, „Pranešimai“, „Burbulai“, „Leisti siunčiamos žinutės garsus“, „Jūsų dabartinė šalis“, „Automatinės peržiūros“, „Apsauga nuo šlamšto“, „Išplėstinės“, „Apie“, „Sąlygos ir privatumas“. Eikite į išplėstines nuostatas ir ieškokite „Grupių žinutės“, „Automatiškai atsisiųsti MMS, kai naudojamas tarptinklinis ryšius“, „Naudoti paprastus simbolius“, „Gauti SMS pristatymo ataskaitas“, „Belaidžiai pavojaus įspėjimai“ ir kt.

Orai

Pateikiama informacija apie orų prognozę ir suteikiama galimybė naudotis ankstyvojo įspėjimo funkcija.

- **Tikrinti orus:** pateikiama informacija apie orus, temperatūrą, ateinančių šešių dienų orus, ateinančių 24 val. orus, vėjo kryptį, kūno temperatūrą, drėgnumą, matomumą, slėgį

ir pan.

- **Pridėti miestą:** bakstelėkite , tada – mygtuką +, įveskite norimo ieškoti miesto pavadinimą ir pasirinkite norimą pridėti miestą.
- **Perjungti miestą:** jei norite perjungti miestus, braukite į kairę ir dešinę.
- **Nuostatos:** Bakstelėkite meniu mygtuką viršutiniame dešiniajame kampe ir pasirinkite **Nuostatos**.
- **Temperatūra:** pasirinkite temperatūros vienetą – pagal Celsijų arba Farenheitą.
- **Vėjas:** pasirinkite vėjo greičio vienetą, pvz., metrus per sekundę – m/s, kilometrus per valandą – km/h, pėdas per sekundę – ft/s, mylias per valandą – mi/h, jūrmyles per valandą – kts.
- **Matomumas:** pasirinkite matomumo vienetą: kilometrus – km / mylias – mi.
- **Oro slėgis:** pasirinkite slėgio vienetą: hektopaskalius – hPa, gyvsidabrio stulpelio milimetrus – mmHg, gyvsidabrio stulpelio colius – inHg.
- **Apie orus:** OnePlus Weather

Skaičiuotuvai

Skaičiuotuve galite naudotis įprastomis skaičiuotuvo funkcijomis.

Ijunkite programų skydelį ir atidarykite skaičiuotuvo programą.

- **Bazinis skaičiuotuvai:** pagal numatytąsias nuostatas skaičiuotuve galite naudotis baziniu skaičiuotuvo režimu, kuriame galima atlikti paprastus sudėties, atimties, daugybos ir dalybos veiksmus.
- **Mokslinis skaičiuotuvai:** bakstelėkite išplėtimo piktogramą apatiniame dešiniajame kampe, kad įjungtumėte mokslinį režimą.
- **Įrašai:** eikite į „Įrašai“ ir peržiūrėkite istoriją, tada bakstelėkite mygtuką viršutiniame dešiniajame kampe, kad ją išvalytumėte.
- **Ijungti mažo lango režimą:** viršutiniame kairiajame kampe bakstelėkite mygtuką. Skaičiuotuvai bus parodytas mažame slankiajame lange. Apskaičiuotas reikšmes galite panaudoti kitoje programoje neperjungdami programų. Matomumą galite keisti kaip norite.
- **Naudoti vienetų konvertavimą:** ilgio, ploto, tūrio, greičio, svorio, temperatūros, galios ir slėgio vienetų galite konvertuoti.

Įrašymo priemonė

Įrašymo priemonėje galima naudotis įrašymo ir atkūrimo funkcijomis.

Ijunkite programų skydelį ir atidarykite įrašymo priemonės programą.

- Įrašymas:
 - **Pasirinkite įrašymo režimą:**
 - Standartinis: įrašomas garsas be papildomos apdorojimo. Gali būti naudojama

įprastais atvejais.

- Susitikimai: balsai skamba garsiau. Tinkamiausia norint įrašyti tam tikru atstumu, pvz., susitikime ar paskaitoje.
- Interviu: slopinamas triukšmas. Tinkamiausia balsams įrašyti šalia įrenginio, pvz., interviu metu.
- **Pradėti įrašymą:** bakstelėkite pradėjimo mygtuką, kad būtų pradėtas įrašymas.
- **Pristabdyti įrašymą:** bakstelėkite pristabdymo mygtuką, kad įrašymas būtų pristabdytas.
- **Įterpti žymą:** bakstelėkite žymos mygtuką, kad įterptumėte žymą.
- **Nustatyti įrašymo formatą:** įrašymo formatą (MP3 / AAC / WAV) galite nustatyti pasirinkdami nuostatas viršutiniame dešiniajame pagrindinės sąsajos kampe.
- **Nuotraukos žymos rekomendacija:** įjunkite šią funkciją, kad įrašymo metu gautumėte rekomenduojamas nuotraukų žymas.
- Įrašų atkūrimas ir tvarkymas:
 - **Paleisti įrašą:** bakstelėkite įrašą ir jį paleiskite.
 - **Ištrinti įrašą:** paspauskite ir palaikykite norimą ištrinti įrašą, tada bakstelėkite trynimo mygtuką.
 - Viršutiniame dešiniajame kampe bakstelėkite meniu piktogramą, kad įrašą bendrintumėte, pervardytumėte ar nustatytumėte kaip skambėjimo toną.

Pastabos

Pastabų funkcija suteikia galimybę greitai ką nors užsirašyti ir redaguoti tekstą bei nuotraukas.

- **Pridėti pastabą:** Bakstelėkite pliuso mygtuką ir pridėkite pastabą. Galima pridėti tekstą, naudoti albumo nuotraukas, nuotraukas, balso atpažinimą, piešinius, bloknotę, užduočių sąrašą. Galite trinti pastabas, nustatyti priminimus ir pan.
- **Keisti teksto stilius:** bakstelėkite „Aa“ piktogramą ir pakeiskite teksto stilių.
- **Ieškoti pastabų:** bakstelėkite paieškos mygtuką ir įveskite norimus ieškoti raktinius žodžius.
- **Ištrinti pastabą:** paspauskite ir palaikykite norimą ištrinti pastabą, tada bakstelėkite trynimo mygtuką.
- **Bendrinti pastabą:** atidarykite norimą bendrinti pastabą, bakstelėkite meniu mygtuką viršutiniame dešiniajame kampe, pasirinkite bendrinimo būdą, tada paspauskite puslapyje pateikiamą raginimą ir užbaikite bendrinimą.
- **Pridėti priminimus prie pastabų:** atidarykite pastabą ir bakstelėkite meniu piktogramą viršutinėje juostoje, tada pasirinkite priminimą, kad nustatytumėte priminimo datą ir laiką.
- **Pridėti piešinių prie pastabų:** atidarykite pastabą ir pridėkite prie jos piešinių.

Nuotraukos

Visi vaizdo ir vaizdo įrašai pagal numatytuosius nustatymus išsaugomi galerijos programoje,

kurioje yra albumai, neseniai ištrintos nuotraukos ir nuotraukų redagavimo funkcijos.

- **Nuotraukos:** nuotraukos ir vaizdo įrašai rodomi laiko juostos sąrašo rodinyje.
- **Albumai:** jas sudaro dažniausiai naudojamų, neseniai ištrintų ir kiti albumai. Bakstelėkite albumą ir peržiūrėkite konkrečius sąrašus bei nuotraukas.
- **Susipažinti:** tai apima išmaniosios kategorijos ir istorijų funkcijas. Išmanioji kategorija suskirsto nuotraukas pagal žmones, vietas, dalykus ir kitokius standartus. Istorijų funkcija iš konkrečių nuotraukų automatiškai sukuria asmeninius vaizdo įrašus.
- **Dinaminis išdėstymas:** pakeiskite mastelį dviem pirštais, atidarykite dydžio rodinį ir mėgaukitės tinkamų vaizdų išdėstymu.

Laikrodis

Signalas

- **Pridėti signalų laikrodį:** bakstelėkite toliau esantį mygtuką + ir pridėkite bei nustatykite naują signalą.
- **Signalų laikrodžio laikas:** vilkite skaičius skalėje ir nustatykite valandas bei minutes.
- **Kartoti:** galite rinktis dienas nuo pirmadienio iki sekmadienio.
- **Skambėjimo tonas ir vibracija:** pasirinkite signalų laikrodžio skambėjimo toną iš sistemos skambėjimo tonų ar vietinės saugyklos ir nustatykite vibraciją.
- **Etiketė:** skambant signalui ekrane bus rodoma jo pastaba.
- **Atidėti:** nustatykite vidinį atidėjimo laiką.
- **Ištrinti signalą:** paspauskite ir palaikykite norimą ištrinti signalą, tada bakstelėkite „Ištrinti“.

Pasaulio laikrodis

- **Pridėti regioną:** bakstelėkite gaublio piktogramą ekrano apačioje ir patikrinę pasirinkite iš sąrašo miestus.
- **Lyginamasis laikas:** vilkite tašką ir peržiūrėkite pridėto miesto laiką.
- **Orai:** orai bus rodomi bakstelėjus miesto pavadinimą.

Chronometras

- **Pradėti:** bakstelėkite pradėjimo mygtuką, kad paleistumėte laikmatį.
- **Pristabdyti:** bakstelėkite pristabdymo mygtuką, kad laikmatis būtų pristabdytas.
- **Žymėti:** apatiniame dešiniajame kampe bakstelėkite vėliavėlės mygtuką, kad pažymėtumėte.
- **Valyti įrašus:** apatiniame kairiajame kampe bakstelėkite nustatymo iš naujo piktogramą.

Laikmatis

- **Pridėti atgalinį skaičiavimą:** įvedę minutes ir sekundes paspauskite paleidimo mygtuką, kad pradėtumėte atgalinį skaičiavimą.
- **Pristabdyti:** bakstelėkite pristabdymo mygtuką, kad atgalinis laikmatis būtų pristabdytas.

„Zen Space“

„Zen Space“ suteikia galimybę atidėti telefoną į šalį ir skirti laiko tik sau arba kitiems jums rūpintiems žmonėms. Kai jis įjungiamas, jo negalima atšaukti, o gaunami pranešimai laikinai nutildomi. Programos, išskyrus fotoaparata, užrakinamos, bet vis tiek galite priimti telefono skambučius ir naudotis pagalbos skambučių funkcija.

- „Zen Space“ įjungimas

Galimi du „Zen Mode“ įjungimo būdai.

1. Patraukite žemyn pranešimų skydelį > bakstelėkite „Zen Space“.
 2. „Zen Mode“ galima nuvilkti į darbalaukį ir paversti piktograma.
- * „Zen Mode“ galima išdiegti.

Veikiant „Zen Space“ > bakstelėkite laiką > nustatykite trukmę > braukite į kairę ar dešinę, kad įjungtumėte skirtingas temas > bakstelėkite toliau esantį mygtuką, kad paleistumėte.

- **Nustatyti „Zen Space“:** įjunkite „Zen Mode“ > bakstelėkite profilio piktogramą viršutiniame dešiniajame kampe, tada bakstelėkite nuostatų piktogramą. Nustatykite temos garsus, kasdienį priminimą, pranešimą ir pan.

Clone Phone

„Clone Phone“ suteikia galimybę greitai perkelti adresatus, skambučių žurnalus, teksto žinutes, nuotraukas, garso įrašus, vaizdo įrašus, pastabas, programas, atsisiuntimus, dokumentus ir kitus duomenis iš ankstesnio telefono į naująjį. „Clone Phone“ taip pat yra atsarginių kopijų kūrimo vietinėje saugykloje ir atkūrimo funkcijos.

„Google“ programos

Galite naudotis „Google“ sukurtomis programomis. Jei norite sužinoti daugiau, apsilankykite [Google.com](https://www.google.com).

Google

Raskite turinį internete įrankiais, kurie išmoka tai, kas jus domina. Įjunkite savo suasmenintą sklaidos kanalą, norėdami gauti tinkantį turinį.

„Chrome“

Naršykite internete naudodami „Chrome“ ir perkeltite atidarytus skirtukus, adresyno įrašus ir adresų juostos duomenis iš savo kompiuterio į mobiliųjį įrenginį.

„Gmail“

Siųskite ir gaukite el. laiškus per „Google“ žiniatinklio el. pašto paslaugą.

Žemėlapiai

Gaukite važiavimo nurodymus ir kitą su vieta susijusią informaciją. Jei norite naudotis „Google“ žemėlapiais, turite įjungti vietos nustatymo paslaugas.

„YouTube“

Žiūrėkite ir įkelkite vaizdo įrašus iš savo įrenginio.

Važiavimas

Atidarykite, peržiūrėkite ir bendrinkite failus iš „Google“ disko debesų paskyros.

„Duo“

Vaizdo skambučių programa, kuri leidžia bendrauti su jums brangiais žmonėmis.

Nuotraukos

Naudodami „Google“ nuotraukas automatiškai saugokite savo nuotraukas ir vaizdo įrašus ir kurkite jų atsargines kopijas savo „Google“ paskyroje.

„YouTube Music“

Nauja „Google“ muzikos programa, kurią naudodami galite lengvai ieškoti dainų ir vaizdo įrašų bei atrasti naujos muzikos.

Failai

„Failai“ – tai failų tvarkymo programa, skirta failams naršyti ir perkelti.

Kalendorius

„Google“ kalendorius – tai programa laiko valdymui ir planavimui.

Pagelbiklis

„Google Assistant“ yra dirbtinio intelekto pagalbinė programa. Daugiau informacijos rasite [„Google Assistant“](#).

Play Store

„Play store“ – tai internetinė programų parduotuvė. Čia galite įdiegti reikalingas programas.

Sudėtingiau

Sužinokite apie sudėtingesnius patarimus apie telefoną

Žaidimai

„OxygenOS“ yra **žaidimų** programa, kuri padeda išvengti trukdžių ir mėgautis stipresniais pojūčiais žaidžiant žaidimus.

*Kai kurios žaidimų programos funkcijos gali skirtis ir priklausyti šalies ir regiono.

Mano žaidimai

Galite peržiūrėti turimų žaidimų sąrašą, peržiūrėti pranešimus ir žinutes bei išsaugotus žaidimų vaizdus. Žaidimų programoje galite pridėti žaidimų ir keisti išdėstymą. Savo žaidimo trukmę ir dažnį galite peržiūrėti dalyje **Žaidimo duomenys**.

Naršyti

Pateikiamas išskirtinis žaidimų rekomendacijų turinys. Galite peržiūrėti dažniausiai žaidžiamus žaidimus ir populiariausių žaidimų sąrašus.

Apžvalgos

Peržiūrėkite naujausius ir populiarius įvairių žaidimų vertinimus bei komentarus.

Nuostatos

Eikite į **Žaidimai > Mano žaidimai > Nuostatos** ir pritaikykite savo žaidimų nuostatas.

Bendra

- **Žaidimo įrankiai:** naudingų žaidimo įrankių rinkinys. Žaisdami braukite žemyn nuo viršutinio kairiojo ar dešiniojo ekrano kampo, kad atidarytumėte žaidimo įrankius.
 - Pridėkite „WhatsApp“, „discord“ ir „messenger“: suteikia patogesnę bendravimo kanalą žaidėjams.

- Veikimo nuostatos: mažų energijos sąnaudų režimas / subalansuotasis režimas / „Pro“ žaidėjo režimas
 - Žaidimo susikaupimo režimas: įjunkite žaidimo susikaupimo režimą.
 - Pranešimas: nustatykite pranešimo stilių.
 - Ekrano vaizdo įrašymas: galite filmuoti telefono ekrano vaizdą (įskaitant lietimo veiksmus) su garsu.
 - Lietimo optimizavimas: žaidėjai gali reguliuoti lietimo ir braukimo jautrumą, be to, galima atlikti tikslesnius pritaikymo veiksmus (pvz., pasirinkti apsaugos nuo netyčinio pranešimų dėklo palietimo nuostatas ir pan.)
 - Sistemos būseną: žaidžiant galima realiuoju laiku peržiūrėti FPS/GPU/CPU duomenis.
 - Balso moduliavimo priemonė: suklustokite savo balsą žaidimo metu, kad būtų smagiau, ir apsaugokite savo privatumą. Toliau nurodyti penki populiariūs žaidimai palaiko balso keitimą: PUBG / CODM / LOLM / „Free Fire“ / „Fortnite“. Balso moduliavimo priemonę galima naudoti ir su „Discord“.
- **Perkelti žaidimų piktogramas į programą „Žaidimai“:** visi jūsų žaidimai gali būti rodomi programoje „Žaidimai“, o ne pradžios ekrane ar programų skydelyje.
 - **Naujinimo nuostatos**

Netrukdyti

Jei nenorite, kad jus trukdytų žinutės, įjunkite režimą „Netrukdyti“. Kai gausite pranešimą, telefonas neskambės ar nevibruos, išskyrus signalus ir nuostatas. Slinkite iki pranešimų juostos ir baksteleję įjunkite funkciją „Netrukdyti“. Informacija apie nuostatas pateikiama dalyje „Netrukdyti“.

- **Atsiliiepti į skambučius per garsiakalbį:** žaidžiant žaidimus į skambučius automatiškai atsiliiepiama per garsiakalbį.
- **Pranešimų stilius:** pasirinkite pranešimų rodymo režimą, kuris bus naudojamas veikiant žaidimo režimui. Galimi keturi režimai: trumpalaikiai pranešimai, teksto pranešimai, tiesiogiai transliuojami pranešimai ir blokas.
- **Ryškumo fiksavimas:** žaidimo metu ekrano ryškumas nebus reguliuojamas automatiškai.

Veikimo pagerinimas

- **4D vibracija:** pasirinkite į žaidimo garsus ir vaizdus bei mėgaukitės pagal situacijas pritaikomais vibracijos efektais.
- **Išmanusis tinklo perjungimas:** automatiškai prisijunkite prie geresnio tinklo, kai dabartinio tinklo ryšys lėtas. Tam gali būti naudojami mobilieji duomenys.

Kita

- **Spartusis paleidimas:** greitai paleiskite dažnai žaidžiamus žaidimus.
- **Žaidimo susikaupimo režimas:** modernų žaidimo režimą sukūrė el. sporto specialistai. Šis režimas blokuoja visus trikdžius, kad užtikrintų jums įtraukia žaidimo patirtį. Šis režimas panaikina visus netyčinius prilietimus ir triktis žaidimo metu išjungdamas sparčiąsias nuostatas, naršymo gestus ir žaidimo įrankius.
- **Žaidimo filtrai:** pritaikykite žaidimams filtrų efektus realiuoju laiku. Žaidimo filtrai yra pateikiami prie žaidimo įrankių ir palaikomi PUBG MOBILE žaidimuose.

Programų klonavimas

Sukurkite naują programos kopiją ir prisijunkite prie skirtingų paskyrų.

Eikite į **Nuostatos > Programos > Programų klonavimas**. Sąrašė jums bus parodytos programos, kurios palaiko programų klonavimo funkciją. Bakstelėkite programą, kad atidarytumėte programų klonavimo priemonę.

Paleidimas iš naujo, naujinimas, atsarginis kopijavimas, atkūrimas

Sužinokite, kaip reikia atnaujinti savo „OnePlus“ įrenginio versiją arba ją nustatyti iš naujo.

Paleidimas iš naujo arba priverstinis paleidimas iš naujo

Daugelį nesklaidumų galima išspręsti paleidus įrenginį iš naujo toliau nurodytais dviem būdais.

1. Kai įrenginys įjungtas, vienu metu paspauskite maitinimo ir garsumo didinimo mygtukus, tada bakstelėkite „Paleisti iš naujo“, kad įrenginys būtų paleistas iš naujo.
2. Kai įrenginys įjungtas, paspauskite ir 10 sek. palaikykite maitinimo ir garsumo didinimo mygtukus; telefonas bus išjungtas, tada paspauskite maitinimo mygtuką, kad įrenginį vėl įjungtumėte.

Sistemos naujiniai

1. Eikite į **Nuostatos > Apie įrenginį > Programinės įrangos naujinimas**, tada sistema pradės ieškoti naujinių.
2. Vykdydami instrukcijas atsisiųskite ir atnaujinkite.
3. Jei įrenginys jau atnaujintas, instrukcijos nepateikiamos.

Atsarginės kopijos kūrimas ir atkūrimas

Prireikus galite kurti atsargines kopijas ir jas atkurti.

Atsarginis kopijavimas ir atkūrimas naudojant „Clone Phone“.

Dėl išsamesnės informacijos žr. dalį „Clone Phone“.

Atsarginis kopijavimas ir atkūrimas naudojant „Google“ diską

- **Atsarginės kopijos kūrimas**

1. Eikite į Nuostatos > Naudotojai ir paskyros > Pridėti paskyrą, prisijunkite prie „Google“ paskyros ir įjunkite paskyros sinchronizavimą.
2. Palaukite, kol sistema automatiškai užbaigs sinchronizavimą.
3. Kurdami įrenginio duomenų atsarginę kopiją naudokite „Wi-Fi“ tinklą, nes duomenų dydis gali būti per didelis, kad tai būtų galima atlikti naudojant mobiliuosius duomenis.

- **Atsarginės kopijos atkūrimas:** atkūrę gamyklinius nustatymus arba pradėję naudotis nauju įrenginiu, prisijunkite prie savo „Google“ paskyros įrenginyje ir įjunkite paskyros sinchronizavimą, kad atkurtumėte duomenis telefone.

Gamyklinių nustatymų atkūrimas

- **Pastaba.**

1. Atkūrus gamyklinius nustatymus ištrinti visi programų duomenys, adresatai, teksto žinutės ir pan. Prieš atkurdami gamyklinius nustatymus sukurkite atsarginę svarbių duomenų kopiją.
2. Jei įjungta funkcija „Ištrinti visus duomenis“, visus svarbius failus, pvz., nuotraukas ir dokumentus telefone, ir vietinę atsarginę kopiją būtinai pirma nukopijuokite į kitą įrenginį.

- **Veiksmų nurodymai:**

1. Nuostatos > Papildomos nuostatos > Atsarginis kopijavimas ir nustatymas iš naujo > Iš naujo nustatyti telefoną
2. Bakstelėkite „Iš naujo nustatyti telefoną“
3. Įveskite prieigos kodą (jei įjungta prieigos kodo funkcija)
4. Palaukite, kol bus baigtas gamyklinių nuostatų atkūrimas

Pritaikymas neįgaliesiems

Sužinokite apie specialiąsias funkcijas, dėl kurių įrenginiu naudotis lengviau žmonėms su fizine negalia.

Maitinimo mygtuko paspaudimas skambučiui užbaigti

Eikite į **Nuostatos > Sistemos nuostatos > Pritaikymas neįgaliesiems > Bendra**, tada įjunkite „Maitinimo mygtuko paspaudimas skambučiui užbaigti“. Taip skambutį užbaigti galėsite tiesiog paspausdami maitinimo mygtuką.

Didinimas

Eikite į **Nuostatos > Papildomos nuostatos > Pritaikymas neįgaliesiems > Rega > Didinimas > Didinimo tipas**.

- **Jei norite padidinti:**

1. Didinimui pradėti pasinaudokite iš anksto nustatyta nuoroda.
2. Bakstelėkite ekraną.
3. Vilkite dviem pirštais ir judėkite po ekraną.
4. Jei norite reguliuoti mastelį, du pirštus gnybkite arba išskėskite.
5. Jei didinimą norite išjungti, pasinaudokite nuoroda dar kartą.

- **Jei mastelį norite padidinti laikinai:**

1. Didinimui pradėti pasinaudokite iš anksto nustatyta nuoroda.
2. Palieskite ir palaikykite bet kurioje ekrano vietoje.
3. Vilkite pirštu ir judėkite po ekraną.
4. Pakelkite pirštą, kad didinimą išjungtumėte.

Spalvų korekcija

Eikite į **Nuostatos > Papildomos nuostatos > Pritaikymas neįgaliesiems > Rega** ir įjunkite **Spalvų korekcija**, kad galėtumėte reguliuoti spalvų rodymą įrenginyje.

- **Raudona, žalia:** žalia silpna, deuteranomalija
- **Raudona, žalia:** raudona silpna, protanomalija
- **Mėlyna, geltona:** tritanomalija
- **Pilkieji tonai:** visos ekrano spalvos bus pakeistos pilkomis.

Spalvų matymo pagerinimas

Eikite į **Nuostatos > Papildomos nuostatos > Pritaikymas neįgaliesiems > Rega** ir įjunkite **Spalvinio regėjimo gerinimas**, kad spalvos būtų reguliuojamos pagal jūsų spalvų matymą ir būtų parinkti tinkamiausi rodymo efektai.

- **Pilkieji tonai**
- **Raudonos spalvos filtras**

- **Žalios spalvos filtras**
- **Mėlynos spalvos filtras**
- **Pritaikyta**

Atvirkštinės spalvos

Eikite į **Nuostatos > Papildomos nuostatos > Pritaikymas neįgaliesiems > Rega** ir įjunkite „Atvirkštinės spalvos“, kad rodomos spalvos būtų paverstos atvirkštinėmis.

Didelio kontrasto tekstas

Eikite į **Nuostatos > Papildomos nuostatos > Pritaikymas neįgaliesiems > Rega > Didelio kontrasto tekstas**. Įjunkite šią funkciją, kad padidintumėte kontrastą su fonu.